

Sources d'alimentation externes

TAPS-8 BUS									
		Source d'alimentation de type A pour les systèmes Tecnoalarm - 1 port Siren Bus pour le raccordement des sirènes RSC® - 4 sorties programmables - Technologie RSC® intégrée: programmation et gestion à distance - Fonction d'autotest et déconnexion automatique de la batterie en cas de décharge profonde - 6 LED d'état sur la face avant - Source d'alimentation à découpage de type Fly-back 8A/13,8V DC - Logement pour 2 batteries de 12V/17Ah - Raccordement sur ligne série RS485 - Boîtier en métal - Dimensions (L x H x P) 320 x 365 x 170mm - Noir - Certification EN 50131-6 niveau de sécurité 2 ou 3 (selon la batterie et la télégestion du système)							
No.art. F107TAPS-8BUS									

TAPS-8 BUS - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Source d'alimentation	Type A
	Raccordement	8A/13,8V DC
Équipement du système	Lignes sérieelles	Serial Bus
	Sorties	Serial Bus Siren Bus
Caractéristiques électriques de sortie	Sorties d'alimentation	6
	Tension de sortie	12,5V...13,8V DC
	Ripple (tension d'ondulation)	≤50mVpp
	Courant de charge batterie	850mA par batterie
	Courant pour charges	Max. 5,5A
	Protection de survoltage	>16V DC ±10%
	Signalisation de surcharge	1 LED par sortie
Auto-surveillance	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
Caractéristiques électriques	Source d'alimentation	8A/14,4V DC à découpage Fly-back
	Tension d'alimentation	230V AC +10/-15% 50Hz
	Consommation max.	600mA AC
Batteries (dispositif de stockage)	Capacité	2x 12V/17Ah
	Test batteries	Automatique / manuel
	Temps de charge	80% environ 19h (2 batteries de 17Ah)
	Seuil de batterie basse	10,8V DC
Caractéristiques physiques	Tension de déconnexion	<8,8V DC
	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP3x
	Boîtier	Métal
	Dimensions (L x H x P)	320 x 365 x 170mm
	Poids	5,8kg
Autonomie Niveau de sécurité	Niveau 2	12h (2,83Ah*)
	Niveau 3	60h (0,56Ah*)
	Niveau 3 télé-surveillé	30h (1,12Ah*)
Conformité	Norme	EN 50131-6
	Organisme de certification	IMQ
Le niveau de sécurité dépend du courant et de l'autonomie * Courant disponible pour charges en cas de défaut secteur		