

Unité de contrôle

CMD500 BWL CMD500 BWL 868		Radiocommande - Disponible avec double fréquence 433MHz/868MHz et avec mono-fréquence 868MHz - Protocole SYNC@BWL - 6 touches de fonction avec plusieurs critères: reconnaissance touche singulière, combinaison des touches, analyse et reconnaissance de frappe de touche - Fonction et attributs programmables - Batterie au lithium (incluse) - Boîtier en ABS - Dimensions (L x H x P) 42 x 80 x 15mm						
	CMD500 BWL							
	No.art. F102CMD500BWL Couleur blanc - Double fréquence 433/868MHz							
	No.art. F102CMD500BWLN Couleur noir - Double fréquence 433/868MHz							
	CMD500 BWL 868							
	No.art. F102CMD500868 Couleur blanc - Mono-fréquence 868MHz							
	No.art. F102CMD500868N Couleur noir - Mono-fréquence 868MHz							

CMD500 BWL - CMD500 BWL 868 - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	CMD500 BWL CMD500 BWL 868	Signalisations	Batterie basse	✓
	Protocole	SYNC@BWL	Caractéristiques électriques	Tension nominale	3V DC
	Touches de fonction	6		Tension d'alimentation	2,4V...3V DC
	LED de signalisation	6		Consommation au repos	<700nA @ 3V DC
Caractéristiques RF	Récepteur-émetteur	UHF		Consommation en émission	36mA @ 3V DC
	Bande de fréquence	433,05...434,79MHz* 863...870MHz		Batterie	3V/0,62Ah Li
	Puissance d'émission max.	10mW EIRP (433MHz) 25mW EIRP (868MHz)		Autonomie batterie	>2 ans
	Chiffrement	AES + XTEA 128 bit	Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Modulation	FSK GFSK MSK GMSK		Indice de protection	IP34-IPK02
Boîtier				ABS	
Dimensions (L x H x P)				42 x 80 x 15mm	
Poids				35g	
Fonctions	Gestion programmes	Programmable		Température de fonctionnement	-10°C...+40°C
	Gestion télécommandes	Programmable	* uniquement pour les versions à double fréquence		
	Attributs MES	Programmable			