



city1

Armoire de commande

pour portails battants
et coulissants

Digitale **230V**



city1 PLUS

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Alimentation pour 2 moteurs monophasés 230V
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR2
- Gestion de start, start piéton et stop par émetteur
- Test des dispositifs de sécurité avant chaque ouverture
- Sortie feu 230V (utiliser feux avec intermittence)
- Fonction d'auto-apprentissage des temps de travail
- Fonction détection d'obstacles
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement des vantaux dans la zone de fin de course pour empêcher les bruits et les rebonds en fermeture
- Ralentissement des vantaux dans la phase d'ouverture (temps programmable)
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Disponible aussi dans la version CITY1-ECD pour le contrôle des moteurs équipés avec encodeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V pour moteurs 230V	230V pour moteurs 230V avec encodeur
MODÈLE	CITY1	CITY1-ECD
CODE	12G010	12G033
Alimentation (V / Hz)	230/50	230/50
Charge maxi des moteurs (W)	2 x 700	2 x 700
Charge maxi accessoires à 24V (W)	10	10
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Dimensions (mm)	295 x 230 x 100	295 x 230 x 100
Poids (g)	1600	1600
Degré de protection (IP)	55	55

ACCESSOIRES



11B047 • MR2	161213 • CL1+	35B026 • WES-ADI	161217 • LUX2+
Module récepteur embrochable 433,92 MHz Disponible également en version 868,30 MHz (code 11B048)	Module ADI pour bloquer et copier la programmation de l'armoire	Module ADI pour contrôler via radio les dispositifs de sécurité à travers les capteurs WES (uniquement pour CITY1-ECD)	Module ADI pour la gestion de lumières, feu et électrofrein (uniquement pour CITY1-ECD)