

Digitale stuurcentrale voor draaihekken, schuifhekken, garagedeopeners, slagbomen en rolluiken.

- Voeding 230Vac voor 1 of 2 monofasige motoren van max. 500W.
- Uitgerust met ampèrestop en krachtinstelling.
- Mogelijkheid om met elektrische eindelopen te werken of op looptijd, zonder elektrische eindelopen.
- Keuzeschakelaar met 16 posities/ 15 programmeerbare menus.
- Dubbele 7 segment LED scherm laat monitoring van de toegangsstatus en eenvoudig instellen van werktijden en werkingslogica toe; instellingen worden bij stroomuitval behouden.
- Nieuwe functies toe te voegen via **inplugbare optionele modules**: rood/groen licht; éénbaanssturing; veiligheidslijst 1k2 of 8k2.
- Uitgerust met programmeerbare vertraging voor 2^e motor.
- IP 54 behuizing.
- Mogelijkheid om 2 inplugbare 1 of 4-kanaals ontvangers toe te voegen.
- Impuls-ingang voor drukknop, codeklavier, sleutelcontact, externe ontvanger.
- Open-, stop- en dicht-ingang voor drukknop of externe ontvanger; voetgangers-ingang; ingang voor fotocel, noodstop en eindschakelaars.
- Uitgangen: 230Vac en 24Vac, garageverlichting, waarschuwingslamp en elektrisch slot 12V of 24V.



Centrale numérique pour portails à battants, portails coulissants, opérateurs pour portes de garage, barrières levantes et volets roulants 230 V

- Alimentation 230Vac pour 1 ou 2 moteurs monophasés de max. 500W.
- Ampère stop et réglage de force incorporés.
- Possibilité de fonctionnement avec des dispositifs de fin de course électriques ou par temporisation, sans dispositifs de fin de courses électriques.
- Commutateur à 16 positions/ 15 menus programmables.
- Double écran LED à 7 segments permettant le monitoring de l'état des entrées ainsi qu'une programmation facile des temps de travail et des logiques de fonctionnement; les valeurs sont sauvegardées lors d'une panne de courant.
- Possibilité d'ajouter de nouvelles fonctions en utilisant des modules optionnels enfichables: feux rouge/vert; barre palpeuse de sécurité 1k2 ou 8k2.
- Equipé d'un décalage programmable du 2^{ème} moteur.
- Possibilité d'ajouter 2 récepteurs enfichables à 1 ou 4 canaux.
- Entrée impulsion pour bouton-poussoir, contacteur à clé, clavier à code, récepteur extérieur.
- Entrée ouverture, stop et fermeture pour bouton-poussoir ou récepteur extérieur; entrée ouverture partielle, cellule photo-électrique, arrêt d'urgence et fins de course.
- Sortie 230Vac et 24Vac; sortie pour éclairage garage pour lampe d'avertissement et pour serrure électrique 12V ou 24V.
- Boîtier IP 54.

R000-04-200084

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION