



mr2

Module récepteur embroachable pour armoires de commande V2

433,92 - 868,30 MHz
Personal Pass / Royal



Code Article Nestor Company:

mr2 433,92 Mhz : PAP015

mr2

- Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass: la première télécommande mémorisée détermine le mode de fonctionnement Royal ou Personal Pass
- Disponible dans les versions à 433,92 MHz et 868,30 MHz
- 4 canaux programmables avec logique de fonctionnement monostable, bistable ou minuteur
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 1008 codes différents
- Mémorisation séquentielle des émetteurs
- Indication de mémoire pleine
- Gestion auto-apprentissage émetteurs via radio
- Gestion émetteur substitutif
- Permet d'habiller ou deshabiller le mode ROLLING CODE
- Programmation base par touche ou avancée par programmeur PROG2 et logiciel WINPPCL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	MR2-U-433	MR2-U-868
CODE	11B047	11B048
Fréquence (MHz)	433,92	868,30
Sensibilité	≥ -103 dBm	
S/N	> 17dB @ 100dBm m=100%	
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60°C	
Dimensions (mm)	52 x 35 x 15	



E3-laan 93 9800 Deinze (Belgique)

☎ 0032 9 380 40 20

✉ info@nestorcompany.be

🌐 www.nestorcompany.eu