

Description

Avec le DNAKE S21 2, vous pouvez passer un appel vidéo à la porte d'entrée de la villa et ouvrir la porte à distance via le moniteur intérieur ou l'application mobile. Il permet également une intégration facile avec les dispositifs SIP.

DNK-S212



Caractéristiques principales

- Alimentation via PoE ou adaptateur de courant (DC12V/2A)
- Prise en charge des cartes IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz)
- Soutien de 60 000 cartes
- 3 voyants lumineux
- 2 relais pris en charge
- Sabotage alarm

Physique

- Système : Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Panneau inférieur : aluminium
- Alimentation : PoE (802.3af) ou DC 12V/2A
- Puissance en veille : 1,5 W
- Puissance nominale : 3,5 W
- Appareil photo : 2MP, CMOS
- Témoin lumineux : 3
- Porte Wiegand : Support
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptable
- Entrée de porte : Carte IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz)
- Bouton de réinitialisation : 1
- Port RS485 : 1
- Relais désactivé : 2
- Entrées : 2
- Classification IP / IK : IP65 / IK07
- Installation : Montage à l'intérieur et en surface
- Surface Dim : 168 x 88 x 34 mm
- Encastré Dim : 210 x 120 x 48 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 1 % à 90 % (sans condensation)



Audio

- Codec audio : G.711
- Suppression de l'écho
- DTMF: RFC2833
- Microphone : microphone intégré
- Haut-parleur : haut-parleur intégré

Vidéo

- Vidéocodec : H.264
- Résolution vidéo : 1280 x 720
- Angle de vision : 110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
- Max. Taux de transfert d'images : 720p - 25fps
- Compensation de la lumière : Lumière blanche LED

Réseau

- Protocole : ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Propriétés de l'emballage

- Contenu de l'emballage :
 - DNAKE S212 (adaptateur d'alimentation non inclus)
 - Support
 - Kit de vis
 - Guide de démarrage rapide

