

# GSM4KCR PRO GSM Kit audio

Kit audio GSM mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré et clavier numérique



GSM4KCR-1S



|                                            | GSM4KCR-1                                              | GSM4KCR-1S | GSM4KCR-2    | GSM4KCR-2S |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| CONNEXION                                  | GSM 2G/3G                                              |            |              |            |
| POSTE EXTÉRIEUR                            | Série 4000                                             |            |              |            |
| PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ | 1 x 4810-1                                             |            | 1 x 4810-2   |            |
| LED                                        | 4: Busy, Ring, Speak, Door Open                        |            |              |            |
| BOUTONS D'APPEL                            | 1                                                      |            | 2            |            |
| OUVERTURE PORTE                            | Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO |            |              |            |
| APPEL                                      | Note électronique d'appel jusqu'à 1000 / 1             |            |              |            |
| CLÉS / RELAIS                              | Jusqu'à 1000 / 1                                       |            |              |            |
| FRÉQUENCE RFID                             | 125KHz                                                 |            |              |            |
| CLAVIER NUMÉRIQUE                          | 1 x 4903                                               |            |              |            |
| CODES / RELAIS                             | 400, 32 codes temporaires / 2                          |            |              |            |
| ÉCLAIRAGE                                  | Oui, boutons rétro-éclairés                            |            |              |            |
| BOÎTE DE MONTAGE                           | 1 x 4852                                               | 1 x 4882   | 1 x 4852     | 1 x 4882   |
| OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE <sup>1</sup>     | 4872                                                   | 4892       | 4872         | 4892       |
| DIMENSIONS                                 | 2 modules                                              |            |              |            |
| MONTAGE                                    | Encastrement                                           | Surface    | Encastrement | Surface    |
| ANTENNE                                    | 1 x 433                                                |            |              |            |
| ACCESSOIRES                                | Câble de connexion, support de fixation mural          |            |              |            |
| ALIMENTATEUR                               | 1 x HDR-15-12                                          |            |              |            |
| INPUT/OUTPUT/VA                            | 85-264Vac / 12Vdc / 1.25A                              |            |              |            |
| DIMENSIONS                                 | Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)           |            |              |            |
| MONTAGE                                    | Barre DIN                                              |            |              |            |
| EMBALLAGE                                  | Boîte en carton                                        |            |              |            |
| DIMENSIONS                                 | 29x29.5x7cm                                            |            |              |            |
| POIDS                                      | 1.6Kg                                                  | 2Kg        | 1.6Kg        | 2Kg        |

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>BOUTONS D'APPEL</b>                          | Jusqu'à 50                                                   |
| <b>NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON</b>          | 4                                                            |
| <b>NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR</b>                  | 1000                                                         |
| <b>LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ</b>             | Jusqu'à 1000 utilisateurs                                    |
| <b>MESSAGES VOCAUX</b>                          | Oui                                                          |
| <b>LED APPEL EN COURS</b>                       | Oui, 4                                                       |
| <b>PROGRAMMATION</b>                            | SMS/USB/APP                                                  |
| <b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>                      | Oui, 1                                                       |
| <b>ENTRÉE AUXILIAIRE</b>                        | Oui, 2                                                       |
| <b>SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR</b>       | Oui, 2                                                       |
| <b>SORTIE SERRURE</b>                           | Relais contacts secs                                         |
| <b>TENSION D'ALIMENTATION</b>                   | 12-24V ac/dc                                                 |
| <b>LOG ÉVÈNEMENTS</b>                           | Oui, 4000 événements ou journalisation à distance illimitée  |
| <b>BOOTLOADER</b>                               | Oui                                                          |
| <b>INTERFACES</b>                               | RS-485, Micro-USB                                            |
| <b>TRANCHES HORAIRES</b>                        | Oui, 1 - appel<br>10 - accès gratuit<br>10 - control d'accès |
| <b>PROGRAMMATION DU CODE D'ACCÈS À DISTANCE</b> | Oui, 400 codes permanents, 32 codes temporaire               |
| <b>PORTES DE CONTROL D'ACCÈS ADDITIONNELLES</b> | Oui, proximité ou code jusqu'à 7                             |
| <b>PÉRIODE D'ACCÈS GRATUITS</b>                 | Oui, 10                                                      |

<sup>1</sup> À commander séparément