

1500N / Rail: 3x 1m



KIT755

GARAGEPOORTOPENER ~ VEKTOR - TRIATHLON ~ OPERATEUR POUR PORTES DE GARAGE



1 handzender + 1 muurzender inbegrepen

1 émetteur + 1 émetteur mural inclus

- **Eenvoudige en vlugge plaatsing** en afstelling.
- **Stuurkast** kan **los** van de rail geïnstalleerd worden -op muur of zoldering (optie).
- **Werking** komt niet in het gedrang door plotse stroomfluctuaties: voeding van **90V tot 270V**.
- **Extra veilig**: bij **obstakeldetectie** keert poort terug tijdens sluitbeweging en stopt tijdens het opengaan.

- Voorzien van **2 krachtaanpassing modi**:
 - **Adaptief**: automatische aanpassing van de obstructiekracht parameters d.m.v. continue bewaking van seizoen of slijtage gebonden veranderingen.
 - **Manueel**: éénmalige bepaling van obstructiekracht parameters voor erg versleten of slecht uitgebalanceerde poorten.
- **Extra voorzieningen**: Soft Stop / Start, Door Service Monitor, Auto Close, Back-Jump en Vacation
- De **"lopende motor"** verplaatst zich langsheen de vast opgestelde ketting en is **rechtstreeks verbonden met het poortblad**. De poort opent en sluit samen met de motor. Dit zorgt voor een geruisloze, slijtvaste en betrouwbare operator. De beperkte doorbuiging van de rail is een bijkomend voordeel.
- Het **ontkoppelingsmechanisme** kan bediend worden in elke positie langs de rail.
- De motor is **onomkeerbaar** en zelfblokkerend, geen bijkomende poortbeveiliging nodig.
- De **trekkracht** van de motor kan **traploos** ingesteld worden van **500N tot 1500N**.
- De **snelheden** in openen en sluiten kunnen eveneens **ingesteld** worden.

- **Installation et réglage simple et rapide.**
- **Centrale de commande** à installer **séparément** - par ex. au mur ou au plafond (En option).
- Les variations soudaines de la tension réseau n'influencent pas le **bon fonctionnement**, car l'opérateur accepte une tension d'alimentation entre **90 V et 270 V**.
- **Sécurité exceptionnelle** : dès la **détection d'un obstacle** durant le cycle de fermeture la porte se réouvre et durant le cycle d'ouverture elle s'arrête.
- **2 modes de réglage de force** sont disponibles :
 - **Adaptatif** : adaptation dynamique des paramètres de force en cas d'obstacle via surveillance continue des variations saisonnières ou dues à l'usure.
 - **Manuel** : réglage unique des paramètres de force en cas d'obstacle pour portes à grande usure ou mal équilibrées.
- **Éléments additionnels**: "Soft Stop / Start", "Door Service Monitor", "Auto Close", "Back-Jump" et "Vacation".
- Le **"moteur mobile"** se déplace le long de la chaîne fixe et est **raccordé directement au tablier de porte**. La porte s'ouvre et se ferme ensemble avec le moteur. Ceci permet de garantir un fonctionnement silencieux, un opérateur fiable et peu sensible à l'usure. La flexion réduite du rail est un avantage supplémentaire.
- Le mécanisme de **déverrouillage** peut être activé à n'importe quelle position le long du rail.
- Le moteur est **irréversible** et autobloquant et ne nécessite aucune sécurisation additionnelle de la porte.
- La **force de traction** du moteur peut être ajustée graduellement de **500N à 1500N**.
- Les **vitesses** de fermeture et d'ouverture peuvent également être **ajustées**.

Rail: 3x 1m



R000-10-200372

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend / sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE - VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCES



Technische specificaties - Spécifications techniques

Maximum trekkracht regelbaar van	1500N	Force de traction max réglable de	1500N
Poortoppervlakte standaard metalen poort	4m ² - 15m ²	Surface de porte standard en métal	4m ² - 15m ²
Poortoppervlakte houten poort	4m ² - 10m ²	Surface de porte en bois	4m ² - 10m ²
Motor voeding/vermogen	24V dc - 120W	Alimentation / puissance moteur	24V cc - 120W
Zender frequentie	433Mhz Hopping Code	Fréquence émetteurs	433Mhz Hopping Code
Zender werkingsafstand	100m	Portée des émetteurs	100m
Aantal te programmeren zenders	12	Nombre d'émetteurs programmables	12
Koers (uitbreidbaar per 300mm of 1050mm)	2550mm	Course (extension par 300mm ou 1050mm)	2550mm
Snelheid regelbaar van	100 tot 160mm/s	Vitesse réglable de	100 jusqu'à 160mm/s
Voeding	200-240Vac; 50-60Hz	Alimentation réseau	200-240Vca; 50-60Hz
Maximum stroom	5.5 A	Intensité max.	5.5 A
Werkings temperatuur	-40°C /+50°C	Température de fonctionnement	-40°C /+50°C
Afstelling poortkoers eindeloop	manueel met eindstoppen	Réglage de fins de courses	manuel avec butées d'arrêt
Verbruik (stand by)	1W	Consommation (stand by)	1W
Soft Start	ja	Soft Start	oui
Soft Stop	in te stellen - aan of uit	Soft Stop	A définir - oui ou non
Door Service Monitor (bewaking balans)	in te stellen - aan of uit	Door Service Monitor (surveillance état équilibré)	à régler - oui ou non
Fotocellen	optioneel	Cellules photoélectriques	En option
Auto Close	ja	Fermeture automatique	oui
Back-Jump	ontlasting reductiekast op eindekoers door kleine terugsprong	Back-Jump ("saut retour")	réduction de la tension dans le réducteur en fin de course par petit mouvement de recul
Gewicht	13,7 kg	Poids	13,7 kg
Vakantie Modus	alles uit tot nieuw signaal van zender	Mode "vacances"	Arrêté jusqu'au nouveau signal de l'émetteur
Lamp	24V / 20W SC Bayonet Socket	Lumière de courtoisie	24V / 20W SC Bayonet Socket

