



Operateur a basse tension (24V) pour plafond

KIT CORONA 1500

Ref.KIT776



Avec commande
à distance



Armoire USER 1-24V
DG programmable avec
écran à LED et lumière
de signalisation intégrés



Rail en aluminium
d'un seul morceau de
3 m pour CORONA S
avec fins de course

▶ Motoréducteur irréversible qui évite de devoir utiliser une électro-serrure en garantissant un maximum de sécurité contre les tentatives d'effraction

▶ Ralentissement en phase de fermeture et d'ouverture

▶ **1500 Nm**

▶ Déverrouillage interne à corde en cas de coupure de courant. Sur la version PLUS, également un déverrouillage supplémentaire interne/externe à poignée

▶ Sensibilité anti-écrasement réglable

▶ Lumière de courtoisie à LED sur tous les modèles

Caractéristiques	CORONA 150
Alimentation	24V
Puissance moteur	140 / 370 W
Vitesse d'ouverture	réglable
Fréquence utilisation	60% /40%
Couple maxi	1500 Nm
T° de fonctionnement	-20°C/60°C
Fin de course	electronico
Poids	13/14 kg
Classe de protection	IP 20

USER 1 24DG

- Gestion d'1 moteur en 24V
- Ralentissement réglable en ouverture et en fermeture
- Réglage vitesse moteur
- Ouverture piétonne réglable
- Lampe clignotante 24V led
- Auto-apprentissage temps de travail
- Gestion Encodeur (seulement sur CORONA)
- Programmation par le programmeur JOLLY 3
- Inversion sur obstacle de type ampérométrique réglable
- Autotest photocellules
- Gestion tranche de sécurité balancée ou standard
- Borniers de raccordement extractibles
- Réglage vitesse de ralentissement
- Gestion batteries d'urgence avec carte chargeur en option
- Décodage radio incorporé pour RF UNI (max. 30 utilisateurs code fixe ou 800 utilisateurs codage rolling code)
- Temps de retard vantail différencié entre ouverture et fermeture
- Logique automatique, sécurité, pas à pas type1, pas à pas type 2, 2 boutons, contact maintenu
- Inversion moteur et fin de course (montage droite/gauche)
- Disposition start en pause
- Prévue pour fonction Master/Slave
- Faible consommation en stand-by
- Sortie lumière de courtoisie réglable jusqu'à 4 minutes
- Nombre de manoeuvres avant assistance
- Entrées photocellule réglables
- Capacité maximale transformateur de 300 mA en sortie accessoires 24V
- Gestion photocellule 10K



...et beaucoup d'autres fonctions



Kit pour portes
basculantes



Kit
déverrouillage
extérieur pour
CORONA S



Kit rail avec étriers
supplémentaires
(1 m d'extension)
pour CORONA S



Kit batteries avec
boîte



Chargeur
batteries 800
mA avec gestion
panneau solaire

DIMENSIONS (mm)

