

Zender 434,15 MHz voor zonneschermen en rolluiken

- Beschikbaar in de modellen met 1, 4, 6, 12 kanalen om een of meerdere automatiseringen gelijktijdig te besturen
- Functie meerdere groepen om tot 8 groepen automatiseringen te programmeren.
- Mogelijkheid om de zonsensor op afstand en op de motos met ingebouwde besturingseenheid te activeren/deactiveren
- Drukknop voor de inschakeling van een bijverlichting via de besturingseenheid CU5 of de DEV-R2 module (enkel PROTEO1 en PROTEO4 modellen)
- Interne dip-switch om de functies van de besturingseenheden SCREEN en de buismotors met ingebouwde besturingseenheid te programmeren
- Meegeleverde gerieflijke wandsteun
- Model met display (PROTEO12-D) met geavanceerde functies:
 - Mogelijkheid om tot 5 gebeurtenissen per dag te programmeren
 - Automatische of manuele werking



Technische kenmerken

.

Product data

Model	Able-TX- PROTEO1-434	Able-TX- PROTEO4-434	Able-TX- PROTEO6-434	Able-TX- PROTEO12-434	Able-TX- PROTEO12-D-434
Code	10Y704	10Y705	10Y706	10Y707	10Y708
Kanalen	1	4	6	12	12
Frequentie (Mhz)			434,15		
Bereik in open ruimte (m)			300		
Voeding (batterij)			1 CR2032 (Lithium 3V)		
Afmetingen (mm)			160 x 45 x 14		