

Afbeelding

Ref.

Beschrijving

PAS041 Draadloze ontvanger voor kabelaanrijvingen



Productvoordeel

- Eenvoudige uitbreiding van aanwezige besturingen
- Storingvrije besturing door digitale radiotechniek
- Onopvallend door installatie in een inbouw-contactdoos

Aandrijving met kabel draadloos aansturen

De i-R Receive kan met iedere zender uit het intrinsicprogramma worden bestuurd. Er kunnen max. 16 zenders worden geprogrammeerd. De motor wordt met een kabel op de i-R Receive aangesloten. Later kan met weinig moeite de i-R Receive worden geïnstalleerd.

Produktfuncties

Tussenpositie, Ventilatie, Kanteling, Doekspanning

De functies "Tussenpositie" en "Ventilatie" maken het mogelijk de rolluik/ jalousie/ Zonwering in een positie tussen de twee eindstanden te

laten lopen. De systemen lopen naar wens op de vastgelegde schakeltijden in de geprogrammeerde positie. Bij een dubbele toetsdruk op de "Neer"-toets wordt naar de "Tussenpositie" gelopen. Bij een dubbele toetsdruk op de "OP"-toets wordt naar de positie "Ventilatie" gelopen.

Bij de jalousie gebeurt de kanteling van de lamellen. Bij de zonwering de doekspanning.


Jalousiegebruik

Met een brug tussen L en Codeerklem jalousie wordt de ontvanger in de eerste seconde door middel van een korte tik op de toets aangestuurd.

Continubedrijf

Met een brug tussen L en de codeerklem licht wordt de looptijd van de relais van 120 seconden naar continubedrijf gezet.

Technische gegevens



Fabrieksspanning:	230V AC / 50-60 Hz
Batterij	
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingsomstandigheden:	droge ruimte
Toegelaten omgevingstemperatuur:	-25° - 85°C
Montage:	inbouw-contactdoos Ø 60 mm x 40 mm
Frequentie	868,3

Functiebeschrijving:

