

proteo

Émetteur 434,15 MHz pour rideaux et stores



proteo1

Émetteur 1 canal, touche ON/OFF, touche pour la gestion d'une lumière de courtoisie

PAV211



proteo4

Émetteur 4 canaux, touche ON/OFF et lumière de courtoisie

PAV214



proteo6

Émetteur 6 canaux, fonction ON/OFF, fonction groupes

PAV216



proteo12

Émetteur 12 canaux, fonction ON/OFF, fonction groupes

PAV222



proteo12-d

Émetteur 12 canaux avec affichage, programmation événements et fonctionnement automatique

PAV223

- Disponible dans les modèles à 1, 4, 6, 12 canaux pour commander une ou plusieurs automatisations en même temps
- Fonction groupes multiples pour programmer jusqu'à 8 groupes d'automatisations
- Possibilité d'activer/désactiver le capteur de soleil sur les armoires à distance et sur les moteurs avec armoire intégrée
- Touche dédiée pour commander une lumière de courtoisie par l'intermédiaire de l'armoire de commande CU5 ou le module DEV-R2 (seulement pour les modèles PROTEO1 et PROTEO4)
- Dip-switch interne pour programmer les fonctions des armoires de commande SCREEN et des moteurs tubulaires avec armoire intégrée
- Support mural pratique fourni en dotation
- Modèle avec affichage (PROTEO12-D) avec des fonctions avancées :
 - possibilité de programmer jusqu'à 5 événements par jour
 - fonctionnement automatique ou manuel



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	PROTEO1	PROTEO4	PROTEO6	PROTEO12	PROTEO12-D
CODE	10T040	10T041	10T042	10T043	10T044
Canaux	1	4	6	12	12
Fréquence (MHz)	434,15				
Portée en champ ouvert (m)	300				
Alimentation (type de batterie)	1 x Lithium 3V (CR2032)				
Absorption max. (mA)	< 15				
Dimensions					