

5155 Vocalphone SENIOR

Transmetteur téléphonique bidirectionnel GSM

Cet appareil permet d'envoyer via GSM 4 messages vocaux préenregistrés + 4 SMS de contrôle/alarme, tous disposant d'une entrée dédiée, à 63 numéros de téléphone programmables. Il permet également de transmettre à distance 2 commandes moyennant la pression des touches prévues sur le téléphone distant.

Caractéristiques d'utilisation

Systèmes d'alarme et/ou signalisations automatiques de tout genre et/ou envoi automatique de SMS ou d'appels téléphoniques d'urgence, avec possibilité de réponse.
Pilotage à distance d'appareils électriques depuis un téléphone.
Pilotage à distance d'automatismes sur reconnaissance de la sonnerie (63 numéros - sans frais d'appel).

Caractéristiques d'installation

Fixation murale ou installation à l'intérieur d'autres appareils permettant de bénéficier d'une couverture GSM.
Possibilité d'utiliser un bloc d'alimentation 230 VCA dédié, avec récepteur radio en option pour les signalisations sans fil.



Dimensions (hxlxp)
110x161x30 mm

Poids
0,70 Kg

Classe d'environnement
2 - Intérieur général

Boîtier
ABS

Alimentation

Alimentation stabilisée 12 Vcc.
Batteries de secours : 2 piles au lithium 3,6 V 2Ah AA. Autonomie variable suivant utilisation.

Autoprotection

Signalisation de l'ouverture du boîtier de l'appareil.

Contrôle et test

Implicite dans le fonctionnement.

Fonctions disponibles

- 4 messages vocaux enregistrables, pour une durée totale de 120 secondes
- 4 SMS, pouvant comporter chacun jusqu'à 24 caractères
- 1 message de réponse de l'assistant audio
- 6 SMS d'informations pré-enregistrés
- 63 numéros programmables.
- Contrôle de l'échéance de la carte SIM
- Contrôle du crédit résiduel

- Journal des événements contenant jusqu'à 50 événements
- 2 commandes à distance via SMS et/ou DTMF
- Modification à distance des numéros de téléphones enregistrés dans le répertoire

Antimasking GSM

Arrêt et rallumage automatique toutes les 12 heures.

Automatisations domotiques

Possibilité de piloter deux sorties NPN via un téléphone.

Signalisations locales de l'appareil

Écran pour programmation et signaux sonores de contrôle.

Programmation

Opérations simples au moyen du clavier à 16 touches, du menu d'aide et de l'écran.

Accessoires :

- 1) Bloc d'alimentation (code 5991) pour fonctionnement sur secteur 230V CA.
- 2) Bloc d'alimentation de table, code 5978, pour fonctionnement sur secteur, avec emplacement prévu pour le récepteur RX3.
- 3) Récepteur radio RX3 (code 5543) pour la commande par radio d'une entrée de transmission vocale et SMS.

Les accessoires 2 et 3 nécessitent d'être montés en usine et doivent donc être commandés en même temps que l'appareil.

Pour plus de renseignements, prière de contacter le Service Après-vente Silentron.



5991