

Répéteur de signaux radio

Cet appareil représente la solution à n'importe quel problème de portée radio en installation Silentron conforme aux instructions des divers produits. Il reçoit et répète, en les amplifiant, les signaux radio du système, en prolongeant donc la portée d'un ou de plusieurs appareils.

Caractéristiques d'utilisation

Systèmes d'alarme anti-intrusion avec détecteurs intérieurs et extérieurs où les structures et/ou les distances le demandent.

Caractéristiques d'installation

L'appareil doit être placé entre les émetteurs qui se trouvent hors de portée et la centrale d'alarme, plus près des premiers que de la seconde. Dans des situations difficiles il convient d'effectuer des essais pour trouver la position la mieux adaptée. Sentinel peut être dissimulé à la vue (par exemple sous un meuble) et doit être raccordé au secteur.



Dimensions (h×l×p)
66×126×48 mm

Poids
0,2 Kg

Classe d'environnement
2

Boîtier
ABS

Alimentation

230V CA 50/60Hz avec chargeur pour pile rechargeable interne (non fournie) 6V CC 1,2Ah, permettant une autonomie d'environ 36 heures en absence de courant.

Autoprotection

Signalisation de l'ouverture du boîtier de l'appareil.

Trasmission radio

Double fréquence simultanée DualBand conforme aux normes UE, avec visualisation du signal radio reçu. Portée adéquate à l'utilisation.

Contrôle et test

LED d'indication de la transmission.

Fonctionnement

L'appareil répète les signaux des télécommandes et/ou des claviers, des détecteurs et de la centrale d'alarme. On peut exclure chaque fonction de manière à ce qu'il ne soit utilisé que lorsque cela est nécessaire. De plus, il dispose d'une entrée NF d'alarme qui peut être utilisée pour transmettre vers la centrale à partir de zones particulièrement distantes (par exemple garages situés à l'extérieur de l'habitation) ou pour la protection de l'appareil lui-même.

Attention

Sauf cas particuliers, nous conseillons de ne pas prévoir plus d'un appareil par installation. Nous rappelons que tous les signaux d'émetteurs en portée utile pour Sentinel sont répétés, s'ils ne sont pas inhibés : cela comporte de possibles doubles alarmes et augmente la consommation de tous les appareils récepteurs à piles (centrales, sirènes et avertisseurs divers), en en réduisant l'autonomie.