

0416 Carte TX

0417 Carte Radar (AND) + TX

Pour détecteurs d'alarme

Ces cartes électroniques permettent d'utiliser des détecteurs particuliers du commerce, ne faisant pas partie de notre production, en les rendant compatibles avec les centrales et détecteurs Silentron. L'une d'entre elles (0416) est constituée uniquement de l'émetteur, et par conséquent les caractéristiques du détecteur employé restent les mêmes. L'autre (0417) dispose également d'un détecteur hyperfréquence qui fonctionne avec détecteur non Silentron, constituant ainsi un appareil à double technologie d'une grande fiabilité.

Caractéristiques d'installation

L'absence de contraintes de câblage permet un positionnement correct, ce qui est fondamental pour le bon fonctionnement de ces appareils. Les solutions d'installation sont variées et différentes pour chaque installation : une correcte compréhension du fonctionnement et des limites des appareils est indispensable pour obtenir des résultats efficaces. Veiller à effectuer les réglages qui doivent être adaptés aux zones à protéger, lesquelles doivent être totalement dégagées et compactes (pas d'herbe). La programmation sur la centrale est simple et immédiate : nous conseillons vivement d'utiliser la fonction « alarme extérieure » des centrales.



0416
Dimensions (hxlxp)
93x26,6x19,8 mm

0417
Dimensions (hxlxp)
95,5x64x23,5 mm

Caractéristiques d'utilisation
Protezione volumetrica Protection volumétrique anti-intrusion de zones en plein air tout autour de l'immeuble (voir instructions du détecteur utilisé). Attention : tout détecteur placé à l'extérieur est sujet à de fausses alarmes dues à de diverses raisons qu'une installation judicieuse et une gestion de la centrale peuvent réduire, voire éliminer.

Alimentation
Etant donné que l'alimentation des cartes doit permettre également l'alimentation du détecteur utilisé, les caractéristiques suivantes sont prévues:

0416
Carte TX:
pile alcaline 9V type GP1604A ou équivalent permettant une autonomie d'environ 18 mois avec une utilisation normale.

0417
Carte Radar + TX:
3 piles AA 1,5V, permettant une autonomie d'environ 2 ans avec une utilisation normale. Dans les deux cas, l'autonomie diminue sensiblement dans des zones protégées très passantes.

Autoprotection
Signalisation de l'ouverture de l'appareil.

Trasmissione radio
Double fréquence simultanée DualBand conforme aux normes UE. Portée adéquate à l'utilisation.

Contrôle et test
Consulter les caractéristiques de l'appareil dans lequel sont placées les cartes Silentron.

Fonctionnement
Ces appareils sont normalement actifs et doivent être réglés de façon à signaler une personne qui entre dans le local protégé après environ trois à cinq pas.

Pour réduire la consommation de courant, les appareils se désarment après une alarme et se réarment si aucune détection ne se produit au bout de quelques minutes. Un positionnement correct et des réglages appropriés permettent d'éviter la détection de petits animaux : il faut éviter le plus possible la présence de plantes, herbe haute et autres objets en mouvement dans la zone protégée. En plus de l'alarme intrusion, les appareils signalent l'effraction lorsqu'elle est commise ; l'état de marche (supervision) et, s'il y a lieu, l'état de pile faible sont contrôlés toutes les 40 minutes : la centrale met en évidence ces signalisations lors d'une MES et/ou d'une MHS.

Signalisations locales de l'appareil
Normalement les appareils disposent d'une LED d'alarme/test.