

5541 RX 1 Can. Radioswitch / 5542 RX Motor Radioswitch 5543 RX 3 / Radioswitch WLS AA

Récepteurs pour commandes domotiques

Ces appareils reçoivent des signaux par radio depuis tous les appareils émetteurs Silentron, tels que les télécommandes, les détecteurs, les centrales, en fournissant une sortie pour diverses utilisations. 5543 reçoit exclusivement des signaux des centrales Silentron.

Application

Réception de commandes par radio de la part de tous les émetteurs Silentron pour commander des appareils à 230V CA de différents types (allumage des lumières, électroménagers, pompes, etc.).

5543: max 100V 1A, temporisé à 1 ou 180 secondes.

Installation

Ces récepteurs sont installés où la réception du signal est nécessaire, et donc dans la portée radio par rapport aux émetteurs, en tenant compte du fait que l'antenne est intégrée et qu'ils ne peuvent donc pas fonctionner à l'intérieur de boîtiers métalliques.

5541-42: grâce à leurs dimensions très réduites, ils peuvent être installés directement dans les boîtiers de dérivation de l'installation électrique.



5141 / 5142

Dimensions (hxlxp)

40x18x33 mm

Poids

0,03 Kg

Classe d'environnement

2 - Intérieur général

Boîtier

ABS

5143

Dimensions (hxlxp)

45x65x20 mm

Poids

0,05 Kg

Classe d'environnement

2 - Intérieur général

Boîtier

ABS

5141 / 5142

Alimentation

230V AC - consommation négligeable.

Réception radio

Monofréquence 433 MHz conforme aux norme UE.

Peripherals programmables

Jusqu'à 64 pour le 5541 et 32 pour le 5542, même avec des fonctions différentes (monostable - bistable - temporisée).

Sorties

1 échange libre de potentiel et programmable selon l'utilisation. Max 230V 5A

Signalisations locales de l'appareil

LED de programmation.

5543

Alimentation

Pile au lithium 3,6V 2,2Ah, permettant une autonomie d'environ deux ans avec une utilisation normale.

Réception radio

Monofréquence 433 MHz conforme aux norme UE.

Signalisations locales de l'appareil

LED batterie faible.

Remarque

Les modèles 5541 et 5543 sont adaptés pour des utilisations générales, tandis que le modèle 5542 est utilisé de façon spécifique pour commander des stores et/ou des volets motorisés.