

## Unité de contrôle

|                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CMD500 BWL</b><br><b>CMD500 BWL 868</b>                                        |                                                                          | Radiocommande - Disponible avec double fréquence 433MHz/868MHz et avec mono-fréquence 868MHz - Protocole SYNC@BWL - 6 touches de fonction avec plusieurs critères: reconnaissance touche singulière, combinaison des touches, analyse et reconnaissance de frappe de touche - Fonction et attributs programmables - Batterie au lithium (incluse) - Boîtier en ABS - Dimensions (L x H x P) 42 x 80 x 15mm |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | <b>CMD500 BWL</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | <b>No.art. F102CMD500BWL</b> Couleur blanc - Double fréquence 433/868MHz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>No.art. F102CMD500BWLN</b> Couleur noir - Double fréquence 433/868MHz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>CMD500 BWL 868</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | <b>No.art. F102CMD500868</b> Couleur blanc - Mono-fréquence 868MHz       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>No.art. F102CMD500868N</b> Couleur noir - Mono-fréquence 868MHz       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

### CMD500 BWL - CMD500 BWL 868 - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

|                            |                           |                                          |                                                   |                               |                |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Caractéristiques générales | Modèle                    | CMD500 BWL<br>CMD500 BWL 868             | Signalisations                                    | Batterie basse                | ✓              |
|                            | Protocole                 | SYNC@BWL                                 | Caractéristiques électriques                      | Tension nominale              | 3V DC          |
|                            | Touches de fonction       | 6                                        |                                                   | Tension d'alimentation        | 2,4V...3V DC   |
|                            | LED de signalisation      | 6                                        |                                                   | Consommation au repos         | <700nA @ 3V DC |
| Caractéristiques RF        | Récepteur-émetteur        | UHF                                      |                                                   | Consommation en émission      | 36mA @ 3V DC   |
|                            | Bande de fréquence        | 433,05...434,79MHz*<br>863...870MHz      |                                                   | Batterie                      | 3V/0,62Ah Li   |
|                            | Puissance d'émission max. | 10mW EIRP (433MHz)<br>25mW EIRP (868MHz) |                                                   | Autonomie batterie            | >2 ans         |
|                            | Chiffrement               | AES + XTEA 128 bit                       | Caractéristiques physiques                        | Classe environnementale       | II             |
|                            | Modulation                | FSK<br>GFSK<br>MSK<br>GMSK               |                                                   | Indice de protection          | IP34-IPK02     |
| Boîtier                    |                           |                                          |                                                   | ABS                           |                |
| Dimensions (L x H x P)     |                           |                                          |                                                   | 42 x 80 x 15mm                |                |
| Poids                      |                           |                                          |                                                   | 35g                           |                |
| Fonctions                  | Gestion programmes        | Programmable                             |                                                   | Température de fonctionnement | -10°C...+40°C  |
|                            | Gestion télécommandes     | Programmable                             | * uniquement pour les versions à double fréquence |                               |                |
|                            | Attributs MES             | Programmable                             |                                                   |                               |                |