

Coordinateurs

Serial
BUS
RS485

Connection

RTX500 BWL



Systèmes compatibles: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Coordinateur bidirectionnel - Double fréquence 433MHz/868MHz - Protocoles de communication ASYNC@WL et SYNC@BWL - Gestion communication uni et bidirectionnelle avec dispositifs radio de Tecnoalarm (la quantité dépend du système) - Modulation RF et puissance d'émission - Réglage automatique de la fréquence du canal (16 canaux) - Raccordement sur ligne série RS485 - Boîtier en ABS - Design Pininfarina - Dimensions (L x H x P) 270 x 156 x 68mm - Couleur blanc

No.art. F102RTX500BWL



RTX500 BWL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	RTX500 BWL	Hardware	Port USB	USB type B
	Adresse de programmation	Dip-switch		LED de signalisation	12
	Raccordement	RS485		Buzzer	✓
	Baud rate	38.400bps	Auto-surveillance	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch
Caractéristiques RF	Protocole	ASYNC@WL + SYNC@BWL	Caractéristiques électriques	Tension nominale	13V DC
	Chiffrement	✓		Tension d'alimentation	10V...15V DC
	Bande de fréquence	433MHz/868MHz (divisé en 16 canaux - réglage automatique)		Consommation	130mA @ 13V
	Modulation RF et puissance d'émission	Programmable	Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Sensibilité	Haute		Boîtier	ABS
				Dimensions (L x H x P)	270 x 156 x 68mm
				Poids	480g

Serial
BUS
RS485

Connection

RTX500S BWL



Systèmes compatibles: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Coordinateur bidirectionnel - Double fréquence 433MHz/868MHz - Protocole de communication SYNC@BWL - Gestion communication bidirectionnelle avec dispositifs radio de Tecnoalarm (la quantité dépend du système) - Réglage automatique de la fréquence du canal (4 canaux) - Raccordement sur ligne série RS485 - Boîtier en ABS - Dimensions (L x H x P) 102 x 63 x 25,5mm - Couleur blanc

No.art. F102RTX500SBWL



RTX500S BWL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	RTX500S BWL	Hardware	LED de signalisation	7
	Adresse de programmation	Dip-switch		Buzzer	✓
	Raccordement	RS485	Auto-surveillance	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch
	Baud rate	38.400bps			
Caractéristiques RF	Protocole	SYNC@BWL	Caractéristiques électriques	Tension nominale	13V DC
	Chiffrement	✓		Tension d'alimentation	10V...15V DC
	Bande de fréquence	433MHz/868MHz (divisé en 4 canaux - réglage automatique)		Consommation	50mA @ 13V
	Sensibilité	Haute	Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
				Boîtier	ABS
				Dimensions (L x H x P)	102 x 63 x 25,5mm
				Poids	76g