

Contacts magnétiques

TX500 BWL					
	Contact magnétique pour intérieur - Double fréquence 433MHz/868Mhz - Protocole de communication SYNC@BWL - Double ID - 2 entrées pour dispositifs externes: contact reed, contact à corde ou détecteurs sismiques - Batterie au lithium (incluse) - Montage en surface - Boîtier en ABS - Design Pininfarina - Dimensions (L x H x P) 114,5 x 38,5 x 30mm - Couleur blanc ou marron				
TX500 BWL	No.art. F102TX500BWL Couleur blanc				
TX500 BWL/M	No.art. F102TX500BWL/M Couleur marron				

TX500 BWL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	TX500 BWL	Auto-surveillance	Anti-ouverture	Micro-switch
	ID utilisé	2 (double ID)	Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	2.,V...3,7V DC
	Contact interne	Hall effect		Consommation au repos	9µA @ 3,6V DC
	Entrées	2 (Z1 + Z2)		Consommation en signalisation	30mA @ 3,6V DC
	Dispositifs gérés	Contact reed - Contact à corde ou détecteurs sismiques		Batterie	3V/2,6Ah Li (ou supérieure)
Caractéristiques RF	Protocole	SYNC@BWL	Caractéristiques physiques	Autonomie batterie	>4 ans
	Chiffrement	✓		Classe environnementale	II
	Bande de fréquence	433MHz/868MHz (divisé en 16 canaux - réglage automatique)		Boîtier	ABS
	Modulation RF et puissance d'émission	Programmable		Dimensions (L x H x P)	114,5 x 38,5 x 30mm
	Sensibilité	Haute		Poids	65g
Signalisations	Alarme ID 1	Contact interne/entrée Z1			
	Alarme ID 2	Entrée Z2			
	Sabotage	✓			
	Batterie basse	✓			

TX500 BWL - Accessoires



BATTERY TESTER

Testeur radio de batterie pour émetteurs TX310 et TX500 BWL

No.art. F102BATTERYTEST