

MINI-CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO

Mini-contact magnétique radio VESTA MDC-3

Référence **Vesta-013** · Modèle **MDC-3-F1** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **MDC-3-F1**

POINTS CLÉS

- Autonomie de la pile jusqu'à 8 ans
- Boîtier très compact, même sur profilés étroits
- Autoprotection intégrée contre l'ouverture
- Supervision toutes les 30 à 50 minutes
- Montage par vis ou par velcro
- Conforme à la norme EN 50131 Grade 2

Le mini-contact magnétique VESTA MDC-3 surveille portes et fenêtres depuis un boîtier radio très compact. Il signale l'ouverture, l'autoprotection, la pile faible et la perte de communication à la centrale. Il s'utilise également en scénario domotique.

Caractéristiques techniques

Modèle	MDC-3-F1
Marque	VESTA
Référence article	Vesta-013
Référence fournisseur	MDC-3-F1
Type	Mini-contact magnétique radio
Distance de montage	15 mm max., porte fermée
Autoprotection	Contact d'autoprotection sur circuit imprimé
Signal de supervision	Toutes les 30 à 50 minutes
Mode test	3 minutes après une pression
Surveillance de pile	Signal de pile faible automatique
Voyant LED	LED rouge
Alimentation	1 × pile lithium CR2450, 3 V
Autonomie	± 8 ans
Couleur	Blanc
Norme	EN 50131 Grade 2

Contenu de la livraison: Livré avec l'aimant, une entretoise d'aimant autocollante, 2 vis, 4 chevilles, une bande velcro double face, une pastille adhésive et 2 vis de fixation pour l'aimant.