

## DÉTECTEUR PIR AVEC CAMÉRA

# Détecteur intérieur VESTA PIRCAM 720P avec caméra, noir

Référence **Vesta-423--BL** · Modèle **897-IL-SF1-2W** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **897-IL-SF1-2W 868 BLACK**



## POINTS CLÉS

- Vérification par l'image avec caméra 720p
- Protocole SF1 pour un transfert rapide HD
- Boîtier noir pour les intérieurs sombres
- Éclairage infrarouge 10 m, champ caméra 106°
- Anti-masquage par deux capteurs anti-masque
- Immunité aux animaux jusqu'à 25 kg

Le VESTA PIRCAM noir associe un détecteur PIR à une caméra 720p pour la vérification par l'image. Le fonctionnement bidirectionnel avec protocole SF1 assure un transfert rapide des images HD. L'anti-masquage et l'immunité aux animaux jusqu'à 25 kg limitent les fausses alarmes.

## Caractéristiques techniques

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modèle                | <b>897-IL-SF1-2W</b>                                      |
| Marque                | <b>VESTA</b>                                              |
| Référence article     | <b>Vesta-423--BL</b>                                      |
| Type                  | <b>Détecteur PIR radio d'intérieur avec caméra</b>        |
| Résolution des images | <b>Jusqu'à 1280 × 720 px (aussi 640 × 360, 320 × 184)</b> |
| Images d'alarme       | <b>1, 3 ou 6 par alarme, programmable</b>                 |
| Portée de détection   | <b>Jusqu'à 12 m à 2,3-2,5 m de hauteur</b>                |
| Angle de détection    | <b>90°</b>                                                |
| Optique caméra        | <b>106°</b>                                               |
| Éclairage infrarouge  | <b>Jusqu'à 10 m</b>                                       |
| Immunité animaux      | <b>Jusqu'à 25 kg</b>                                      |
| Anti-masquage         | <b>Deux capteurs anti-masque</b>                          |
| Communication         | <b>Bidirectionnelle (2W), protocole SF1</b>               |
| Signal de supervision | <b>Toutes les 15 à 18 minutes</b>                         |
| Temps de préchauffage | <b>30 s</b>                                               |
| Alimentation          | <b>3 piles lithium CR123 de 3 V, en série</b>             |
| Couleur               | <b>Noir</b>                                               |
| Hauteur de montage    | <b>2,3 à 2,5 m</b>                                        |

**Contenu de la livraison:** Livré avec l'étrier de montage, des chevilles et une vis de stabilisation supplémentaire ; le support orientable est en option et vendu séparément.