

DETECTEUR FUMÉE ET CHALEUR

Détecteur de fumée et de chaleur radio VESTA SD-32 avec interconnexion

Référence **Vesta-468** · Modèle **SD-32-H-SC-F1-2W** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **SD-32-H-SC-F1-2W-868 (CR123*2)**

**POINTS CLÉS**

- Sirène intégrée de 85 dB
- Détecte flammes rapides et feux couvants
- Interconnexion : tous les détecteurs sonnent ensemble
- Analyse intelligente limitant les alarmes intempestives
- Alarme chaleur entre 54 et 65 °C
- Autonomie des piles d'environ 3 ans

Le VESTA SD-32 associe la détection de fumée et de chaleur à une sirène intégrée de 85 dB. L'analyse multicritère distingue les feux rapides et couvants des fumées de cuisson et limite les alarmes intempestives. Via la centrale, tous les détecteurs interconnectés sonnent ensemble.

Caractéristiques techniques

Modèle	SD-32-H-SC-F1-2W
Marque	VESTA
Référence article	Vesta-468
Référence fournisseur	SD-32-H-SC-F1-2W-868
Type	Détecteur de fumée et de chaleur radio avec interconnexion
Niveau sonore sirène	85 dB
Intervalle mesure fumée	Toutes les 8 secondes
Seuil d'alarme chaleur	54 °C à 65 °C
Rétablissement alarme chaleur	En dessous de 49,5 °C
Interconnexion	Via la centrale avec les autres détecteurs
Silence d'alarme	9 minutes
Durée de calibration	1 minute, 9 minutes au maximum
Recalibration automatique	Après 12 heures, puis tous les 15 jours
Fréquence radio	868 MHz (F1), bidirectionnelle
Alimentation	2 × pile lithium CR123 3 V
Autonomie des piles	± 3 ans
Autoprotection	Au retrait du support de montage
Durée de vie	10 ans au maximum à compter de l'installation

Contenu de la livraison: Livré avec le gabarit de montage et 2 piles au lithium CR123 de 3 V.