

DETECTEUR EXTÉRIEUR DOUBLE TECHNOLOGIE

Détecteur extérieur double technologie OPTEX VXI-RDAM (PIR + hyperfréquence), prééquipé radio

Référence **Vesta-VXI-RDAM** · Modèle **VXI-RDAM-X5** · Marque **OPTEX / VESTA** · Référence fournisseur **VESTA-VXI-RDAM**



POINTS CLÉS

- Double technologie : PIR et hyperfréquence 10,525 GHz
- 12 m de large sur 90°, 16 zones
- Portée réglable en 5 positions jusqu'à 12 m
- Antimasquage par infrarouge actif
- IP55, de -20 °C à +45 °C
- Radio via le module GEN-TX-F1 868 MHz

Le VXI-RDAM d'OPTEX détecte l'intrus avant qu'il n'atteigne le bâtiment : le PIR et l'hyperfréquence doivent tous deux confirmer le mouvement. Portée de 12 m sur 90° en 16 zones, antimasquage infrarouge actif et boîtier IP55. Radio via le module émetteur GEN-TX-F1.

Caractéristiques techniques

Modèle	VXI-RDAM-X5
Marque	OPTEX / VESTA
Référence article	Vesta-VXI-RDAM
Méthode de détection	PIR + hyperfréquence, double confirmation
Portée de détection	12,0 m de large, 90°, 16 zones
Portée réglable	12 / 8,5 / 6 / 3,5 / 2,5 m
Sensibilité PIR	3 positions : basse / moyenne / haute
Fréquence hyperfréquence	10,525 GHz (version X5)
Vitesse détectable	0,3 à 1,5 m/s
Antimasquage	Infrarouge actif
Sortie alarme	NF/NO sélectionnable, 10 Vcc, 0,01 A max.
Module émetteur	GEN-TX-F1 (VESTA-148), 868 MHz
Temps de préchauffage	± 60 s
Alimentation	3 à 9 Vcc (piles lithium ou alcalines)
Hauteur de montage	0,8 à 1,2 m
Dimensions	70,9 × 181,9 × 64,5 mm
Indice de protection	IP55
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C

Contenu de la livraison: Livré avec un jeu de vis 4 × 20 mm, trois mousses de câblage et trois autocollants de masquage ; contact d'autoprotection murale et boîtier de piles RBB-01 en option.