

Unité de commande numérique pour portails battants et coulissants équipés de 2 moteurs 230V

- Programmation à l'aide de trois boutons et d'un écran
- Alimentation pour 2 moteurs monophasés 230V
- Permet un contrôle précis des moteurs à l'aide d'un encodeur
- Port USB pour connexion à un PC afin de gérer la programmation, les mises à jour et les diagnostics
- Programmation, mise à jour du firmware et diagnostic par logiciel
- Connecteur pour module à faible consommation d'énergie, permettant de réaliser des économies significatives (<0,5 W)
- Adaptateur enfichable pour récepteur radio modulaire RX MR
- Contrôle du démarrage/arrêt des piétons avec l'émetteur
- Test du dispositif de sécurité avant toute ouverture
- Sortie 230V pour feux clignotants intermittents
- Fonction d'auto-apprentissage du temps de fonctionnement
- Fonction de détection d'obstacles
- Compteur de cycles avec alertes de maintenance programmables
- Démarrage progressif et ralentissement programmables
- - Affichage de l'état de l'entrée

**Caractéristiques techniques****Données du produit****230V**

Modèle	Able-CX-EVO1
Code	12Y001
Poids (kg)	1,6
Dimensions (mm)	312 x 210 x 100
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Max. Puissance du moteur (W)	2 x 700
Fusible de protection (A)	5
Consommation en veille (W) (avec module d'économie d'énergie installé)	0,45
Charge maximale des accessoires 24V (W)	10
Cycle de travail (%)	40
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +60
Degré de protection (IP)	55