



PLUS PLUS

- Afstelling en programmering via trimmer en dip-switch
- 230V voeding voor 1 eenfasige motor
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
- Start, start and stop beheer voor voetgangers via zender
- Ingangen open/sluit eindschakelaar
- 230V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Uitgang bijverlichting (ook bestuurbaar via zender)
- Functie voor vertraging in de zone van de eindschakelaar om luidruchtig sluiten en terugkaatsen te voorkomen.
- Controle van ingang status aangeduid door LEDs

- Configuration et programmation par trimmer et commutateur DIP
- Alimentation pour 1 moteur monophasé 230V
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR1
- Gestion de start, start piéton et stop par émetteur
- Entrées pour fin de course en ouverture et en fermeture
- Sortie pour feu 230V (utiliser feux avec intermittence)
- Sortie pour lumière de courtoisie (gérable aussi par émetteur)
- Ralentissement dans la zone de fin de course pour empêcher bruits et rebonds en fermeture
- Visualisation de l'état des entrées par led

MODEL MODÈLE

CODE

CITY9

12B021

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	12B021
Voeding Alimentation (V / Hz)	230 - 50
Maximum motorbelasting Charge maxi moteur (W)	700
Maximum 24V belasting toebehoren Charge maxi accessoires à 24V (W)	3
Werktemperatuur Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60
Beveiligende zekering Fusible de protection (A)	F1 = 5
Afmetingen Dimensions (mm)	170 x 185 x 70
Gewicht Poids (g)	800
Beschermingsgraad Degré de protection (IP)	55