

CITY6



**Digitale besturingseenheid
230V voor schuifhekken (230V
eenfasige of 230V-400V
driefasige motors)**

**Armoire de commande digitale
230V pour portails coulissants
(moteurs monophasé 230V ou
triphasé 230V-400V)**



PLUS PLUS

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- 230V-400V selecteerbare lijnspanning
- Scheidingsschakelaar op de voeding, toegankelijk wanneer de kast toe is
- Voeding voor 1 x 230V eenfasige of 230V - 400V driefasige motor
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
- Start, start and stop beheer voor voetgangers via zender
- 230V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Beheer van bijkomend kanaal met optionele module voor bijverlichting via zender
- Uitgang voor bijverlichting met optionele module
- Test van veiligheidsvoorziening voor elke opening (fotocellen en afslaglijsten)
- Functie voor zelfleren van de werktijden
- Amperometrische sensor voor obstakeldetectie met programmeerbare drempel
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Controle van de staat van de ingangen via de display en leds
- ADI connector voor aansluiting van LUX2, CL1+ optionele modules
- Tevens beschikbaar in het 230V CITY6-I model uitgerust met OPENING, SLUITING en STOP (NOOD) drukknoppen

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Tension d'alimentation sélectionnable 230V-400V
- Sectionneur de sécurité de la tension d'alimentation accessible avec coffret fermé
- Alimentation pour 1 moteur monophasé 230V ou triphasé 230V-400V
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR1
- Gestion de start, start piéton et stop par émetteur
- Gestion canal auxiliaire avec module optionnel lumières de courtoisie par émetteur
- Sortie feu 230V (utiliser feux avec intermittence)
- Sortie lumière de courtoisie avec module optionnel
- Test des dispositifs de sécurité (photocellules et barres palpeuses) avant chaque ouverture
- Fonction d'auto-apprentissage des temps de travail
- Fonction de détection d'obstacles capteur ampérométrique avec seuil programmable
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur et led
- Connecteur ADI pour la connexion des modules optionnels LUX2, CL1+
- Disponible aussi dans le modèle CITY6-I à 230V avec boutons d'OUVERTURE, FERMETURE et STOP (URGENCE)

MODEL	MODÈLE	CODE
CITY6		12B018
CITY6-I		12B035

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		12B018	12B035
Voeding	Alimentation (V / Hz)	400 / 230 (driefasig - triphasé) - 230 (eenfasig - monophasé)	
Maximum motorbelasting	Charge maxi moteur (W)	4	
Maximum 24V belasting toebehoren	Charge maxi accessoires à 24V (W)	10	
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	
Beveiligende zekering	Fusible de protection (A)	F1 = 0,4 / F2 = F4 = 2 / F3 = 2 (500V)	
Afmetingen	Dimensions (mm)	295 x 230 x 100	
Gewicht	Poids (g)	1600	
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	55	