



mr2

Plug-in ontvanger module voor V2 besturingseenheden

433,92 - 868,30 MHz
Personal Pass / Royal



Nestor Company Code:

mr2 433,92 Mhz : PAP015

mr2 |

- Werking met zenders van de serie Royal of Personal Pass: de eerste afstandsbediening die opgeslagen wordt, bepaalt de werkwijze Royal dan wel Personal Pass
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met 433,92 MHz en 868,30 MHz
- 4 programmeerbare kanalen met monostabiele, bistabiele of timer werkingslogica
- Mogelijkheid tot het opslaan van max. 1008 verschillende codes
- Sequentiële opslag van de zenders
- Signalering van geheugen vol
- Beheer van het zelfleren via radio
- Beheer van een vervangende zender
- Rolling Code functie (kan uitgesloten worden)
- Basisprogrammering via knop, of geavanceerde programmering via programmeereenheid PROG2 en software WINPPCL

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	MR2-U-433	MR2-U-868
CODE	11B047	11B048
Frequentie (MHz)	433,92	868,30
Gevoeligheid	≥ -103 dBm	
S/N	> 17dB @ 100dBm m=100%	
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60°C	
Afmetingen (mm)	52 x 35 x 15	



E3-laan 93 9800 Deinze (België)

☎ 0032 9 380 40 20

✉ info@nestorcompany.be

🌐 www.nestorcompany.eu