



rxp4

Ontvanger 24V van buitenaf met display

433,92 - 868,30 MHz
Personal Pass / Royal



rxp4 PLUS

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- Werking met zenders van de serie Royal of Personal Pass: de eerste afstandsbediening die opgeslagen wordt, bepaalt de werkwijze Royal dan wel Personal Pass
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met 433,92 MHz en 868,30 MHz
- 4 programmeerbare kanalen met monostabiele, bistabiele of timer werkingslogica
- Uitgang relais 2 - 3 - 4 met contact N.O. of N.C. kiesbaar via jumper
- Mogelijkheid tot het opslaan van max. 1008 verschillende codes
- Sequentiële opslag van de zenders
- Signalering van geheugen vol
- Beheer van het zelfleren via radio
- Beheer van een vervangende zender
- Rolling Code functie (kan uitgesloten worden)
- Gegevensopslag op uittrekbare MR2 ontvanger
- Gegevensbeheer via PROG2 en WINPPCL door invoeging van de MR2 module in de TX connector van de PROG2

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	RXP4-433	RXP4-868
CODE	11D017	11D018
Frequentie (MHz)	433,92	868,30
Voeding (Vac)	12-24 Vac/dc / 12-36 Vdc	
Stand-by verbruik (mA)	16 @ 24 Vdc	
Vermogen relais contact (A)	relais 1 = 5A - 230Vac / relais 2 = 1A - 30Vdc / relais 3 = 1A - 30Vdc / relais 4 = 1A - 30Vdc	
Gevoeligheid	≥ -103 dBm	
S/N	> 17dB @ 100dBm m=100%	
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60	
Beschermingsgraad (IP)	55	
Afmetingen (mm)	170 x 185 x 70	