



pmr

Zender Personal Pass voor wandmontage

433,92 MHz
wisselcode



pmr PLUS

- Overdracht met wisselcode
- Zendbereik tot 20 m in gesloten ruimtes, passeert zelfs door twee hoofdmuren, 200 m in de open lucht.
- Mogelijkheid tot een automatische verlenging van 3 seconden van de zendtijd
- Mogelijkheid tot 3 maal automatisch herhalen van het laatst uitgevoerde bevel

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	PMR2	PMR4
CODE	10K001	10K004
Frequentie (MHz)	433,92	433,92
Drukknoppen	2	4
Bereik in open ruimte (m)	200	
Voeding (soort accu)	2 x Lithium 3V (CR1616)	
Vollast stroom (mA)	< 11	
Afmetingen (mm)	70 x 70 x 17	