



phox

Zender Personal Pass

433,92 - 868,30 MHz
wisselcode

Artikelcode Nestor Company:

phox 2 433,92 Mhz, wit : PAP402

phox 4 433,92 Mhz, wit : PAP404



phox

- Overdracht met wisselcode
- Verkrijgbaar in uitvoering met 433,92MHz en 868,30 MHz
- Uitvoering met 2 knoppen en 4 knoppen, seriematige standaarduitvoering of programmeerbaar
- Mogelijkheid van max. 14 kanalen door gecombineerd op meerdere toetsen te drukken
- Programmering via radio door middel van Flash-prog en Winppcl zonder de zender uit de behuizing te moeten verwijderen
- Mogelijkheid tot het programmeren met WINPPCL van extra zenders, die de zenders die eerder in het systeem zijn opgeslagen kunnen vervangen
- Verkrijgbaar in verpakking met meerdere kleuren: 10 zenders in 5 verschillende kleuren (2 zenders per kleur)

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	PHOX2-433	PHOX2P-433	PHOX4-433	PHOX4P-433	PHOX2-868	PHOX2P-868	PHOX4-868	PHOX4P-868
CODE	10V001	10V002	10V003	10V004	10V005	10V006	10V007	10V008
Frequentie (MHz)	433,92	433,92	433,92	433,92	868,30	868,30	868,30	868,30
Drukknoppen	2	2	4	4	2	2	4	4
In de fabriek ingesteld	•		•		•		•	
Programmeerbaar		•		•		•		•
Bereik in open ruimte (m)	350				250			
Voeding (soort accu)	Lithium 3V (CR2032)							
Vollast stroom (mA)	< 10							
Afmetingen (mm)	32,4 x 63,2 x 9,8							

VERPAKKING MET MEERDERE KLEUREN



MODEL	PHOX2-433	PHOX2P-433	PHOX4-433	PHOX4P-433	PHOX2-868	PHOX2P-868	PHOX4-868	PHOX4P-868
CODE	10V501	10V502	10V503	10V504	10V505	10V506	10V507	10V508



E3-laan 93 9800 Deinze (België)

☎ 09/380.40.20

✉ info@nestorcompany.be

🌐 www.nestorcompany.eu