

GSM STUURMODULE

Ref. CCT966N

Dankzij de stuurmodule CCT966N kunt u de toegang van uw eigendom via een vaste of mobiele telefoon van op afstand beheren.

Troeven

- Gemakkelijke en snelle installatie
- Geheugen met informatie wie heeft wanneer het systeem bediend (1000 events)
- Waarschuwing wanneer de poort geopend wordt zonder GSM (mits installatie van poortcontact)
- Herkenning van oproepnummer (caller ID)
- Geen belkosten voor de oproeper bij caller ID
- Toevoegen en wissen van gebruikers via SMS
- SMS tekst alarmering
- Meerdere instructies per SMS mogelijk
- Intercom optie
- Programmatie op afstand met 2de stuurmodule CCT966N of webserver
- Koppeling mogelijk met toegangscontrole systeem (Wiegand)
- Mogelijkheid Wiegand-klavier aan te sluiten



Toepassingen

- Openen van garagepoorten, hekkens, slagbomen, rolluiken vanop afstand
- Bewaken van koelsystemen
- Autonome toegangscontrole met codeklavier of kaartlezer
- Koppeling met toegangscontrole systeem d.m.v. Wiegand protocol
- Aan- en uitschakelen van alarmsystemen
- Intercomfunctie via GSM
- Residentieel, hotels, industrie, tweede verblijven, apotheken, kinderdagverblijven

Ref. CCT966N

Aantal gebruikers:	200 (1.000 met CCT966N-1000)
Administrators:	5
Logboek:	1.000 met telefoonnummer datum en uur
Voeding:	12V-24V ac of dc, minimum 350mA
Stroomverbruik in rust:	40mA
Stroomverbruik transmissie:	250mA
Werkings temperatuur:	-10°C - +45°C
Relatieve vochtigheid:	20% - 80%
Afmetingen:	143mm x 90mm x 33mm (LxBxH)
Ingangen:	- 2 inputs voor aansturing met potentiaal vrije contacten - Wiegand ingang voor aansluiten van klavier of kaartlezer
Uitgangen:	- 2 relais (250V/5A) - 12Vdc voor externe intercom of bewegingsmelder - Wiegand
Programmatie:	- mini USB poort - via software op PC - via SMS - Cloudserver toepassing - M2M micro-SIM vereist
GSM:	2G of 3G variantes
Parlofonie:	max.2 druktoetsen naar 2 nummers, 1 microfoon ingang, 1 audio uitgang
LEDs:	3 LEDs voor controlefuncties
Montage:	montage op een DIN-rail in een behuizing die bescherming biedt tegen vocht.

Voorbeeld van een toepassing:

