

Radio numérique ou interrupteur câblé

- Boîtier en aluminium moulé sous pression pour une sécurité anti-vandalisme efficace
- Ultra fin
- Disponible en version radio et filaire
- Étanche : joint interne pour protéger le boîtier contre les infiltrations d'eau
- Combinaison sûre 999 999 999 combinaisons possibles
- 9 canaux de transmission différents pour commander un ou plusieurs automatismes pour stores extérieurs, volets, persiennes, portes, portes de garage et portails de différents types
- Clavier rétro-éclairé et retour d'information acoustique
- Faible consommation : l'appareil n'est activé que lorsqu'on appuie sur une touche ; une fois la transmission terminée, il se remet en veille.



Caractéristiques techniques

Données du produit

	Able-AX-KEY-B	Able-AX-KEY-B 433	Able-AX-KEY-B 868
Modèle	20Y011	20Y012	20Y013
Code	-	433.92	868.3
Fréquence (Mhz)	-	433.92	868.3
Degré de protection (IP)	44	54	54
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55
Alimentation (Vac - Hz)	12-24 Vac/dc	1 x CR2032 lithium batterie	1 x CR2032 lithium batterie
Courant (mA)	45 (24Vac)	0,001 - 1	0,001 - 1
Champ de tir en plein air	-	0,001 +/- 15mA	0,001 +/- 15mA
Dimensions (mm)	70 x 70 x 27	70 x 70 x 27	70 x 70 x 27