

AC-Q41SB

Contrôleur (Clavier) autonome PIN
Anti-Vandale retro éclairé

Réf. Nestor: COD040



CE CONTROLEUR AUTONOME AVANCEE POUR 500 UTILISATEURS A COMME CARACTERISTIQUES DES TOUCHES BLEU RETRO ECLAIRE EN METAL. LE CONTROLEUR AUTONOME EST UN CLAVIER AUTONOME A UTILISE QUAND LE CLIENT VEUT UTILISER UN CODE PIN. L'AC-Q41SB A UN CONSTRUCTION ROBUSTE METAL POUR UTILISATION DANS UN ENVIRONNEMENTS A FORT TRAFIC. CE MODELE EST REMPLI AVEC D'EPOXY, CONÇU POUR DES ENVIRONNEMENT RIGUEURS EXTERIEUR ET A DES OPTIONS AVANCE DE PROGRAMMATION.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le contrôleur anti vandale AC-Q41SB possède une combinaison unique de larges touches en métal, rétro éclairés et d'un système de chauffage intégré. Il offre un niveau supérieur de l'accessibilité à des utilisateurs dans les zones faibles luminosité.

L'AC-Q41SB a un profil mince et attractif, exempt de surfaces coupantes, idéal pour les installations où le style et la fonctionnalité sont très importants. L'unité est riche en fonctionnalités et offre une exploitation tous temps, avec des capacités de programmation flexibles, y compris une "Recherche de code" unique pour la gestion de l'utilisateur simple. Mémoire non volatile protège le stockage de base de données utilisateur, des modes et des paramètres.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 500 utilisateurs peuvent avoir accès en utilisation d'un code PIN utilisateur
- Design attractif, avec construction anti vandale
- Clavier rétro-éclairé bleu très visible
- 3 niveaux de sécurité de fonctionnement peuvent être sélectionnés avec des codes PIN spéciales

- Supporte jusqu'à des codes PIN de 4 à 8 chiffres, avec mauvais code de verrouillage chronométré après trois essais tentatives
- 2 LED tricolore et sondeur intégré pour la programmation et le fonctionnement
- Large gamme de tension d'entrée basse de puissance AC / DC

FONCTIONNALITÉS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Détection sabotage optique
- Chauffage interne automatique empêche la congélation des touches jusqu'à -20 ° C (4 ° F)
- 10 modes programmables d'entrée et de sortie auxiliaire (2 Amp relais de forme C)
- 2 Amp Forme C du verrou Relais, à rupture et sécurisé, avec une entrée pour REX (bouton poussoir)
- Supporte: porte entrouverte, forcé, Shunt, moniteur, et le mode sécurisé
- Fonctionnement de fonctionnalités clé de sonnette de la porte (de touche '*'), avec l'accessoire BL-D40 de Rosslare

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

■ Tension de fonctionnement	12 à 24 VDC, à partir d'une alimentation stabilisée 12 à 24 VAC, à partir d'un transformateur
■ Courant d'entrée	(Chauffage Off) en veille: 70 mA, maximum: 130 mA à 12 VDC (Chauffage On) Autonomie en veille: 550 mA, maximum: 610 mA à 12 V
■ Sorties relais	Relais Gâche: 2A, N.O. et N.F. Auxiliaire: 2A, N.O. et N.F.
■ Sabotage	Capteur optique autoprotection arrière, O.C. actif faible 32 mA max puits courant
■ Entrées	REX: N.O. contact sec Auxiliaire (In/Monitor): N.O. contact sec, 10 modes programmation

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

■ Capacité	500 utilisateurs, chacun code simple / double
■ Clavier	3x4 touches bleu illuminé pour une programmation locale des codes PIN de 4 à 8 chiffres
■ Niveaux d'utilisateurs	Normal, Secure, Master
■ Modes sécurité	Normal, Bypass, Secure
■ Audio/Visuel	Interface pour BL-D40 (sonnette, carillon et énonciateur sirène) Deux indicateurs LED tricolore, sondeur intégré
■ Design	Mis dans un Epoxy, entièrement scellé dans un boîtier robuste en métal. Touches rétro éclairé bleu. Convient pour les environnements difficiles.

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

■ Environnement de fonctionnement	Résistant à l'eau, pour usage extérieur (IP65)
■ Température de fonctionnement	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F). Chauffage intégré pour empêcher la congélation des touches.
■ Humidité	0 à 95% (sans condensation)
■ RFI Protection	> 20 V/m jusqu'à 1000 MHz

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

■ Dimensions	120 x 76 x 22 mm (4.72 x 3 x 0.85 in.)
■ Poids	521 grams (1.18 lbs)

COMPOSANTS DU SYSTÈME

	L'AC-41SB est compatible avec l'alarme BL-D40, carillon et sonnette de la porte unité énonciateur / stroboscope, ainsi qu'avec la poussée EX-01 bouton pour Sortir.
--	---

GARANTIE DU PRODUIT

	5 ans de garantie limitée de produit
--	--------------------------------------

