

Alimentation électrique de secours 1400W 90

KGSE2000-1MB

TRA8612



DOMAINES D'APPLICATION

-  DOMICILE
-  COMMERCE
-  SERVICE PUBLIC
-  DIVERTISSEMENT PUBLIC



caractéristiques

Installation	Fixation murale
Technologie	Interactif en ligne
Phase	Simple
Forme d'onde	Onde sinusoïdale pure
Fréquence d'entrée (Hz)	50
PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT (O.P.) (W)	1200
TEMPS DE SAUVEGARDE / (W O P) (min)	90 / (1200)
Courant de fonctionnement [courant d'appel] (A)	5 (15)
Temps de transfert (ms)	2
Tension de sortie	230 Vac
Fréquence de sortie (Hz)	50
Surcharge	1s - 120%
Type de sortie	SE, SA
Rendement (%)	>97
EPO - Arrêt d'urgence	Oui
By-pass	Oui
Informations sur l'écran	Alertes / Erreurs
Signalisation	Tension minimale de la batterie, Surcharge, Court-circuit, Protection thermique
Temps de recharge	12h jusqu'à 80% de la batterie
Tension d'entrée (Vac)	230
Tension d'entrée de la batterie (Vcc)	48
Type de batterie	Plomb-acide scellé, sans entretien
Communication	-
Refroidissement	Refroidissement forcé automatique
Température de fonctionnement (°C)	-10 +40
Indice de protection IP	IP20
Bruit audible à 1m (dBA)	<40
Connection	Vis
Équipement standard fourni	-
Matériau	Métal
EN 50171	-
Normes	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3, Directive (LVD) 2014/35/UE, Directive (EMC) 2014/30/UE
Garantie	2 ans
Puissance (W)	1400
Dimensions (HxBxD) (mm)	1810 x 395 x 175
Poids (Kg)	130

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

nestor company

E3-Iaan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be