



ELE200

Manchon de jointure pour soudures d'assemblage jusqu'à 5 x 2,5mm² jusqu'à 1kV
Diamètre de câble : maximum 17,5 mm.

Installation

- ébaucher et démanteler les câbles avec le papier de verre à l'endroit où ils sortent du manchon.
- solder les conducteurs (espace de soudage 10 cm).
- mettre la mousse autour du câble aux deux entrées du manchon.
- scier si nécessaire le diamètre d'entrée sur mesure du câble
- centrer les jointures dans la section de fuselage inférieure
- fermer le manchon de jointure. Serrer les boutons-poussoirs (clips sur les deux côtés du manchon) avec une pince (a)
- mélanger l'emballage des 2 composants pendant 2 minutes (sans ouvrir l'emballage).
- ouvrir l'emballage avec un raccord fileté (b)
- remplir le manchon de jointure avec ce raccord et fermer l'ouverture de remplissage avec le petit bouchon.

00-100042

