

KIT VEGA 1



Pakket voor automatisering van kanteldeuren tot 9 m²

Kit pour l'automatisation de portes basculantes jusqu'à 9 m²



Power supply (V)	230 - 240
Door area	9
Full load current	2.6
Maximum power	575
Average speed	150
Start off capacitor	6
Working temperature	-30 - +60
Duty cycle	30
Protection degree	IP20
Weight	5
Maximum load on 24 Vdc accessories	5

- Compacte vorm en sterke mechanica om optimale prestaties te garanderen met alle soorten gebalanceerde deuren
- *Forme compacte et mécanique robuste pour garantir des performances optimales avec tous les types de portes équilibrées*
- Obstakeldetectie
- *Détection des obstacles*
- Zelflerende openings- en sluittijden
- *Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture*
- Ingebouwd hoffelijkheidslucht
- *Lumière de courtoisie intégrée*
- Instelbare nokken om in te stellen als eindschakelaar of vertragende start
- *Cames réglables pouvant être utilisées comme interrupteur de fin de course ou pour ralentir le démarrage*
- Programmering met behulp van 3 programmaknoppen en display
- *Programmation réalisée à l'aide de 3 boutons de programmation et d'un écran*
- Insteekadapter voor modulaire radio-ontvanger MR2
- *Adaptateur enfichable pour récepteur radio modulaire MR2*
- 1 fotocel-ingang met zelftestfunctie
- *1 entrée pour cellule photoélectrique avec fonction d'autotest*
- 1 ingang voor mechanische of weerstandsgevoelige veiligheidslijsten
- *1 entrée pour bords sensibles mécaniques ou résistifs*
- Uitgang voor 24V knipperlicht of waarschuwingslicht
- *Sortie pour feu clignotant 24V ou feu d'avertissement*
- Uitgang voor belevingsverlichting
- *Sortie pour lumière de courtoisie*
- Zelflerende openingsduur en obstakeldetectiefunctie
- *Fonction d'auto-apprentissage du temps d'ouverture et de détection des obstacles*
- Bedrijfscyclusteller, met programmeerbare onderhoudsherinneringen
- *Compteur de cycles de fonctionnement, avec rappels de maintenance programmables*
- Vertraging in het gebied van de eindschakelaar
- *Ralentissement dans la zone des interrupteurs de fin de course*
- Softstart tijdens de openingsfase (programmeerbare tijd)
- *Démarrage progressif pendant la phase d'ouverture (durée programmable)*

accessoires

