

RXP-VRD



MEM1000



MLR



Afstand decoder met display voor Proksima lezer

Décodeur à distance avec afficheur pour lecteur Proksima

PLUS PLUS

- Communicatie tussen de proximity lezer en andere apparaten
- Optie het type uitgang te kiezen: monostabiel, stappen of timer
- Snelkoppeling voor plug-in geheugen modules
- 3 cijfer display voor een gemakkelijkere programmering
- Uit te breiden tot vier kanalen door het aansluiten van extra relais modules
- Interface le lecteur de proximité à d'autres dispositifs
- Possibilité de sélectionner le type de sortie: monostable, pas à pas ou temporisée
- Connecteur rapide pour modules mémoire extractibles
- Affichage à 3 chiffres pour faciliter la programmation
- Extensible jusqu'à 4 canaux grâce aux modules relais optionnels

MODEL	MODÈLE	CODE
RXP-VRD		15D002
MLR		161101
MEM1000		161201

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voeding	Alimentation (Vac-dc)	12 / 24
Maximum lengte gegevenkabel	Longueur maxi du conducteur des données (m)	100
Vermogen relais contact	Portée contacts relais (A)	1A / 30 Vdc
Maximum Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60
Verbruik	Consommation (mA)	27 (stand by) / 160 max
Afmetingen	Dimensions (mm)	160 x 135 x 77
Beschermingsgraad	Protection (IP)	55