

EXEMPLE DE PROGRAMMATION: Mémorisation du code 1234 comme code Maître, le code 3456 sur relais A, le code 5678 sur B et le code 7890 sur les deux relais, relais temporisés A = homme presente et B = 2 sec impulsion.

PROCÉDURE:

1. donner tension a la platine
2. presse ensemble P1 et P2 sur la platine: la Led clignotte
3. après environ 6 secondes la LED clignote lentement
4. relâchez les touches
5. tapez 1234 et attendre quelques secondes.
6. entrez 3456 plus 1: la LED clignotte
7. entrez 5678 plus 2: Led clignotte
8. entrez 7890 plus 1: Led clignotte
9. entrez 7890 plus 2: Led clignotte
10. entrez 7890 plus 2 répétition: le voyant s'éteint (sortie de programmation)
11. Enlever tension
12. appuyez P1 et maintenez-il enfoncé, branchez l'alimentation.
13. compter les clignotements de la LED; relâcher P1 sur le 2e clignotement: relais A = homme present
14. Enlever tension
15. appuyez P2 et maintenez-il enfoncé, branchez l'alimentation.
16. compter les clignotements de la LED; relâcher P2 sur le 5ème éclair: Relais B = 2 sec. Impulsion.

MEMORISATION DES CODES SUPPLEMENTAIRES

Exemple: ajouter 1357 sur le relais A

Presser P1 pendant 6 sec, ou entrez le code Maître en il-terminant par un nombre pair ou impair, par exemple 12341.

La LED clignote: entrée en programmation.

Entrez 1357 1 : Led clignotte

Entrez 1357 1 répétition: le voyant s'éteint (sortie de programmation).

VOORBEELD VAN PROGRAMMATIE :

Opslaan van code 1234 als Master code, code 3456 voor relais A, code 5678 voor relais B en code 7890 voor beide relais, relais A als ON/OFF en relais B met puls 2 seconden.

PROCEDURE:

Programmeren van de codes

1. Sluit de voedingsspanning aan (12-24Vdc of ac)
2. Druk toetsen P1 en P2 op de controller samen in – de LED knippert
3. Wanneer na ongeveer 6 sec. de LED traag knippert, laat dan toetsen P1 en P2 los
4. Toets 1234 en wacht enkele seconden
5. Toets 3456 en 1 – de LED knippert
6. Toets 5678 en 2 – de LED knippert
7. Toets 7890 en 1 – de LED knippert
8. Toets 7890 en 2 – de LED knippert
9. Om de programmatie te verlaten toets bvb 78902 – de LED dooft

Opmerking: codes eindigend op een onpaar nummer sturen relais A, codes op een paar nummer sturen relais B.

Programmeren van het relais

1. Koppel de voedingsspanning los
2. Hou toets P1 ingedrukt en sluit de voedingsspanning aan
3. Tel het aantal pulsen van de LED. Los toets P1 na de 1^{de} puls (= on/off voor relais A)
4. Koppel de voedingsspanning los
5. Hou toets P2 ingedrukt en sluit de voedingsspanning aan
6. Tel het aantal pulsen van de LED. Los toets P2 na de 5^{de} puls (= 2 sec puls voor relais B)

Toevoegen van bijkomende codes

Voorbeeld: code 1357 voor relais A

1. Druk toets P1 gedurende 6sec of mastercode 12341 – de LED knippert
2. Toets 1357 en 1 – LED knippert
3. Toets 13571 – LED dooft en systeem is klaar voor gebruik