

MOTEUR D'AXE

Opérateurs de portes sectionnelles

AXE101 - AXE141



automation

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Opérateur de porte industriel avancé et puissant

- Réglage précis des limites par encodeur
- Fermeture automatique par minuterie ou en passant par la photocellule
- Entrées de sécurité multiples pour les barrières de sécurité, les rideaux lumineux, les cellules photoélectriques, les radars et les détecteurs de boucle, etc.
- Fonction de feux de circulation
- Affichage en texte clair pour une programmation facile
- Indicateur de service pour régler le nombre de cycles de porte maximum jusqu'au prochain service.
- Messages d'échec en texte clair
- Affichage en plusieurs langues, 6 langues disponibles
- Interrupteur principal en standard
- Entrées multiples pour interrupteurs à tirette, interrupteurs à clé, etc.
- 3 sorties relais programmables

Spécifications

Modèle	AXE101	AXE141
Tension nominale	3 x 240-400V 50Hz	
Puissance du moteur (kW)	0.55	1.1
Torque (Nm)	100	140
Tr / min (Rpm)	30	
Convertisseur de fréquence	Non	
Surveillance de la puissance	Non	
Diamètre de l'axe creux (mm)	25.44	
Endurance	35 c/h	
Déclenchement d'urgence	Palan à chaîne	
Limitation du mouvement de la porte	Encodeur digital	
Frein mécanique assisté	Non	
Max. Surface de la porte (m ²)	≤28	≤49
Max poids de la porte (kg/m ²)	10	10