

TRANSMETTEUR GSM ALAM155

ALAM155 est un transmetteur GSM bidirectionnel gérable à distance avec 5 lignes librement configurables comme entrées et sorties. Il est équipé d'un système d'écoute, des sorties pouvant être gérées par appel vocal, par sms et par sonnerie avec reconnaissance du numéro de téléphone. Les numéros de téléphone sont librement associables à des appels vocaux, SMS, protocoles numériques ID CONTACT.

ALAM155


EN 50136-1-1 / GRADE 2 / ATS 2	OUI
NOMBRE D'ENTRÉES / DE SORTIES	5
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE	8
TEMPS DES MESSAGES	20"
DÉCODIFICATION DTMF	OUI
ENVOI DE SMS	OUI
PROGRAMMATION SUR LE CLAVIER	OUI
GESTION DU MENU VOCAL	OUI
PROGRAMMATION VIA SMS	OUI
AVERTISSEMENT ÉCHÉANCE CARTE SIM	OUI
AVERTISSEMENT CRÉDIT RÉSIDUEL CARTE SIM	OUI
SIMULATION DE LIGNE DE TÉLÉPHONE	OUI
RECONNAISSANCE ID DE L'APPELANT	OUI
ALIMENTATION	13.8 Vdc

- 5 terminaux qui peuvent être programmés comme entrées et/ou comme sorties
- **système d'écoute à distance**
- terminal de réinitialisation des appels
- 12 codes utilisateur
- 8 numéros de téléphones pouvant être associés à des événements
- 200 numéros de téléphone utilisés uniquement pour activer des sorties à distance (sonnerie et/ou sms)
- 1 code technique
- 1 code de réinitialisation des appels
- autocontrôle cyclique
- crédit résiduel
- transmission ID CONTACT




SMS / Vocale

Confirmation



Arrêt



Marche



Feu



Arrosage



Lumière