

TÉLÉCOMMANDE RADIO

Télécommande VESTA à 4 boutons RC-16

Référence **Vesta-014** · Modèle **RC-16-F1** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **RC-16-F1**

POINTS CLÉS

- Quatre boutons : total, partiel, désarmement, panique
- Alarme panique dans tous les états
- Capot coulissant contre les appuis involontaires
- Autonomie d'environ 8 ans sur CR2032
- Format compact 50 × 30 × 15 mm
- Signal de pile faible vers la centrale

La VESTA RC-16 est une télécommande radio à quatre boutons : armement total, armement partiel, désarmement et panique. Un capot coulissant recouvre les boutons pour éviter tout appui involontaire. Une pile CR2032 assure environ huit ans d'autonomie.

Caractéristiques techniques

Modèle	RC-16-F1
Marque	VESTA
Référence fournisseur	RC-16-F1
Type	télécommande radio à 4 boutons
Fonctions	armement, armement partiel, désarmement, panique
Bouton panique	maintenir enfoncé 3 secondes
Indication LED	6 clignotements par transmission
Indication panique	6 clignotements rapides
Fréquence radio	868 MHz
Alimentation	1 × pile bouton lithium CR2032 3 V
Autonomie estimée	environ 8 ans
Surveillance pile	signal de pile faible vers la centrale
Pile faible	la LED clignote 3 fois à l'insertion
Dimensions	50 × 30 × 15 mm
Protection	capot coulissant sur les boutons

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques. Spécifications selon la documentation du fabricant.
Nestor Company · E3-laan 93, 9800 Deinze · nestorcompany.be