

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

VESTA afstandsbediening met 4 knoppen RC-16

Artikelnummer **Vesta-014** · Model **RC-16-F1** · Merk **VESTA** · Leveranciersreferentie **RC-16-F1****KERNPUNTEN**

- Vier knoppen: in, deel, uit, paniek
- Paniekalarm in elke systeemtoestand
- Schuifkap voorkomt onbedoelde bediening
- Batterijduur ongeveer 8 jaar op CR2032
- Compact formaat 50 × 30 × 15 mm
- Meldt lage batterij aan de centrale

De VESTA RC-16 is een draadloze afstandsbediening met vier knoppen: volledig inschakelen, deelschakelen, uitschakelen en paniek. Een schuifkap dekt de knoppen af tegen onbedoeld gebruik. Eén CR2032-batterij gaat ongeveer acht jaar mee.

Technische kenmerken

Model	RC-16-F1
Merk	VESTA
Leveranciersnummer	RC-16-F1
Type	draadloze afstandsbediening met 4 knoppen
Funcities	inschakelen, deelschakelen, uitschakelen, paniek
Paniekknop	3 seconden ingedrukt houden
Ledindicatie	6 knipperingen per verzending
Ledindicatie paniek	6 snelle knipperingen
Radiofrequentie	868 MHz
Voeding	1 × CR2032 3 V lithium knoopcel
Verwachte batterijduur	ongeveer 8 jaar
Batterijbewaking	lagebatterijmelding naar de centrale
Zwakke batterij	led knippert 3 keer bij plaatsing
Afmetingen	50 × 30 × 15 mm
Bescherming	schuifkap over de knoppen

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Specificaties volgens de documentatie van de fabrikant.

Nestor Company · E3-laan 93, 9800 Deinze · nestorcompany.be