

DÉTECTEUR PIR RADIO

Détecteur PIR radio VESTA IR-35SL, bidirectionnel, noir

Référence **Vesta-177-BL** · Modèle **IR-35SL-F1-2W** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **IR-35SL-F1-2W**



POINTS CLÉS

- Bidirectionnel (2W) : chaque transmission est confirmée
- Boîtier noir pour les intérieurs sombres
- Portée de détection jusqu'à 12 m sur 90°
- Immunité aux animaux jusqu'à 25 kg
- Réglages à distance via l'application installateur
- Certifié selon la norme EN 50131, Grade 2

L'IR-35SL noir surveille les espaces intérieurs sur 12 mètres et 90°, avec une immunité aux animaux jusqu'à 25 kg. La liaison bidirectionnelle 2W permet à la centrale d'accuser réception et de transmettre les réglages à distance. Certifié EN 50131, Grade 2.

Caractéristiques techniques

Modèle	IR-35SL-F1-2W
Marque	VESTA
Référence article	Vesta-177-BL
Type	Détecteur PIR radio d'intérieur
Portée de détection	Jusqu'à 12 m à 2,5 m de hauteur
Angle de détection	90°
Immunité animaux	Jusqu'à 25 kg
Niveaux de sensibilité	2 (normale et élevée)
Temps de préchauffage	30 s
Temps de veille	Environ 1 minute
Durée mode test	3 minutes
Communication	Bidirectionnelle (2W)
Signal de supervision	Toutes les 90 à 110 minutes
Alimentation	1 pile lithium CR123 de 3 V
Autoprotection	Contact d'autoprotection intégré
Couleur	Noir
Hauteur de montage	2,3 à 2,5 m
Certification	EN 50131, Grade 2

Contenu de la livraison: Livré avec l'étrier de montage et une pile CR123 installée en usine ; le support orientable est en option et vendu séparément.