

MINI-CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO

Mini-contact magnétique radio VESTA MDC-3-R2, gris

Référence **Vesta-345N** · Modèle **MDC-3-R2-F1** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **MDC-3-R2-F1 868-GREY**



POINTS CLÉS

- Version grise pour profilés foncés
- Autonomie de la pile jusqu'à 8 ans
- Boîtier très compact, même sur profilés étroits
- Autoprotection intégrée contre l'ouverture
- Supervision toutes les 30 à 50 minutes
- Conforme à la norme EN 50131 Grade 2

Le mini-contact magnétique VESTA MDC-3-R2 surveille portes et fenêtres depuis un boîtier radio très compact. La version grise s'harmonise discrètement avec les profilés foncés. L'appareil signale aussi l'autoprotection, la pile faible et la perte de communication.

Caractéristiques techniques

Modèle	MDC-3-R2-F1
Marque	VESTA
Référence article	Vesta-345N
Référence fournisseur	MDC-3-R2-F1 868-GREY
Type	Mini-contact magnétique radio
Distance de montage	15 mm max., porte fermée
Autoprotection	Contact d'autoprotection sur circuit imprimé
Signal de supervision	Toutes les 30 à 50 minutes
Mode test	3 minutes après une pression
Surveillance de pile	Signal de pile faible automatique
Voyant LED	LED rouge
Alimentation	1 × pile lithium CR2450, 3 V
Autonomie	± 8 ans
Couleur	Gris
Norme	EN 50131 Grade 2

Contenu de la livraison: Livré avec l'aimant, une entretoise d'aimant autocollante, 2 vis, 4 chevilles, une bande velcro double face, une pastille adhésive et 2 vis de fixation pour l'aimant.