

SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO

Sirène extérieure radio VESTA BX-32 avec flash

Référence **Vesta-380** · Modèle **BX-32-DS-F1** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **BX-32-DS-F1**



POINTS CLÉS

- Signal d'alarme de 104 dB à 1 m
- Flash LED avec indication d'état du système
- 4 niveaux de volume réglables
- Sons distincts pour l'incendie et l'intrusion
- Entièrement radio, sur 2 piles D
- Autoprotection à l'ouverture et au retrait

La VESTA BX-32 signale l'alarme à l'extérieur de manière sonore et visuelle : 104 dB à 1 m et un flash LED qui indique aussi l'état du système. Quatre niveaux de volume, sons distincts incendie et intrusion, autoprotection. Entièrement radio sur deux piles D.

Caractéristiques techniques

Modèle	BX-32-DS-F1
Marque	VESTA
Référence article	Vesta-380
Type	Sirène extérieure radio avec flash LED
Pression acoustique	104 dB à 1 m
Réglage du volume	4 niveaux de volume
Sons d'alarme	Sons distincts incendie et intrusion
Durée d'alarme programmable	3 / 5 / 10 minutes
Durée d'alarme maximale	3 minutes sans signal d'arrêt
Flash	3 groupes de LED avec indication d'état
Signaux entrée/sortie	Oui, pilotés par la centrale
Mémoire d'alarme	Oui, courte alarme au désarmement
Supervision	Signal de supervision périodique vers la centrale
Alimentation	2 x pile alcaline 1,5 V, type D
Surveillance des piles	Signalement de pile faible à la centrale
Autoprotection	À l'ouverture du capot et au retrait du mur
Montage	Montage mural, 3 vis

Contenu de la livraison: Livrée avec 3 chevilles murales, 3 vis de fixation et 2 piles alcalines de 1,5 V type D (préinstallées).