

DRAADLOZE BUITENSIRENE

VESTA draadloze buitensirene BX-32 met flitslicht

Artikelnummer **Vesta-380** · Model **BX-32-DS-F1** · Merk **VESTA** · Leveranciersreferentie **BX-32-DS-F1**

**KERNPUNTEN**

- 104 dB alarmsignaal op 1 meter
- Ledflitslicht met visuele statusindicatie
- 4 instelbare volumeniveaus
- Afzonderlijke geluiden voor brand en inbraak
- Volledig draadloos op 2 D-batterijen
- Sabotagebeveiliging bij openen en losmaken

De VESTA BX-32 signaleert een alarm buiten zowel hoorbaar als zichtbaar: 104 dB op 1 meter en een ledflitslicht dat ook de systeemstatus toont. Vier volumeniveaus, afzonderlijke brand- en inbraakgeluiden en sabotagebeveiliging. Volledig draadloos op twee D-batterijen.

Technische kenmerken

Model	BX-32-DS-F1
Merk	VESTA
Artikelnummer	Vesta-380
Type	Draadloze buitensirene met ledflitslicht
Geluidsdruk	104 dB op 1 m
Volume-instelling	4 volumeniveaus
Alarmgeluiden	Afzonderlijke brand- en inbraakgeluiden
Programmeerbare alarmduur	3 / 5 / 10 minuten
Maximale alarmduur	3 minuten zonder stopsignaal
Flitslicht	3 ledgroepen met statusindicatie
In- en uitloopsignalen	Ja, aangestuurd door de centrale
Alarmgeheugen	Ja, kort alarm bij uitschakelen
Supervisie	Periodiek supervisiesignaal naar de centrale
Voeding	2 × alkalinebatterij 1,5 V, type D
Batterijbewaking	Melding lage batterijspanning naar de centrale
Sabotagebeveiliging	Bij openen kap en losmaken van muur
Montage	Muurmontage met 3 schroeven

Leveringsomvang: Geleverd met 3 muurpluggen, 3 bevestigingsschroeven en 2 alkalinebatterijen van 1,5 V type D (vooraf geplaatst).