

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO

Contact magnétique radio VESTA DC-23, gris

Référence **Vesta-401** · Modèle **DC-23-F1 GREY** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **DC-23-F1 GREY**

POINTS CLÉS

- Version grise pour profilés foncés
- Autonomie de la pile jusqu'à 10 ans
- Émetteur universel avec entrée NO/NF
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- 15 mm maximum, porte fermée
- Conforme à la norme EN 50131 Grade 2

Le VESTA DC-23 en version grise surveille portes et fenêtres et s'harmonise discrètement avec les profilés foncés. Son bornier d'extension en fait aussi un émetteur universel pour tout contact filaire NO ou NF. Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement.

Caractéristiques techniques

Modèle	DC-23-F1 GREY
Marque	VESTA
Référence article	Vesta-401
Référence fournisseur	DC-23-F1 GREY
Type	Contact magnétique radio avec entrée émetteur
Distance de montage	15 mm max., porte fermée
Bornier d'extension	Bornier à contact sec 2 points
Entrée de zone	NO ou NF, réglable via JP2
Modes de fonctionnement	Contact magnétique ou entrée externe (JP3)
Autoprotection	À l'ouverture et à l'arrachement
Signal de supervision	Toutes les 30 à 50 minutes
Mode test	3 minutes après une pression
Surveillance de pile	Signal de pile faible automatique
Alimentation	1 × pile lithium CR123, 3 V
Autonomie	± 10 ans
Couleur	Gris
Norme	EN 50131 Grade 2

Contenu de la livraison: Livré avec l'aimant, une entretoise d'aimant, des chevilles et deux capuchons blancs pour les trous de vis de l'aimant.