

DÉTECTEUR PIR AVEC CAMÉRA

Détecteur intérieur VESTA PIRCAM 720P avec caméra

Référence **Vesta-423** · Modèle **VST-897-IL** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **VST897-IL****POINTS CLÉS**

- Vérification par l'image avec caméra 720p
- 1, 3 ou 6 images par alarme
- Portée 12 m, champ de caméra 106°
- Éclairage infrarouge jusqu'à 10 m dans l'obscurité
- Anti-masquage par deux capteurs anti-masque
- Immunité aux animaux jusqu'à 25 kg

Le VESTA PIRCAM VST-897-IL associe un détecteur PIR à une caméra 720p intégrée. À chaque alarme, il transmet 1, 3 ou 6 images à la centrale pour une vérification visuelle immédiate. L'anti-masquage et l'immunité aux animaux jusqu'à 25 kg limitent les fausses alarmes.

Caractéristiques techniques

Modèle	VST-897-IL
Marque	VESTA
Référence article	Vesta-423
Type	Détecteur PIR radio d'intérieur avec caméra
Résolution des images	Jusqu'à 1280 × 720 px (aussi 640 × 360, 320 × 184)
Images d'alarme	1, 3 ou 6 par alarme, programmable
Portée de détection	Jusqu'à 12 m à 2,3-2,5 m de hauteur
Angle de détection	90°
Optique caméra	106°
Éclairage infrarouge	Jusqu'à 10 m
Immunité animaux	Jusqu'à 25 kg
Anti-masquage	Deux capteurs anti-masque
Temps de préchauffage	30 s
Temps de veille	Environ 1 minute
Durée mode test	3 minutes
Signal de supervision	Toutes les 15 à 18 minutes
Alimentation	3 piles lithium CR123 de 3 V, en série
Hauteur de montage	2,3 à 2,5 m

Contenu de la livraison: Livré avec l'étrier de montage, des chevilles et une vis de stabilisation supplémentaire ; le support orientable est en option et vendu séparément.