

CENTRALE D'ALARME RADIO

Centrale d'alarme radio VESTA SmartHub EX 640 zones, IP + Wi-Fi + 4G

Référence **Vesta-470** · Modèle **HSGW-EX** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **HSGW-EX-S13-DT45-BYD-SF1-2W-868**



POINTS CLÉS

- 640 zones radio sur 8 partitions
- Trois voies : Ethernet, Wi-Fi et 4G
- Radio VESTA 868 MHz bidirectionnelle
- Vérification visuelle par caméras PIR
- 100 règles et 50 scènes
- Batterie de secours interne intégrée

La VESTA SmartHub EX surveille jusqu'à 640 zones radio réparties en 8 partitions et communique par Ethernet, Wi-Fi et 4G. Avec des caméras PIR, elle assure la vérification visuelle vers l'application et le centre de télésurveillance. Gestion via l'application SmartHomeSec ou un navigateur.

Caractéristiques techniques

Modèle	HSGW-EX (VESTA SmartHub EX)
Marque	VESTA
Fabricant	Climax Technology
Numéro fournisseur	HSGW-EX-S13-DT45-BYD-SF1-2W-868
Zones radio	640
Partitions	8
Vérification visuelle	Caméras PIR (PIRCAM)
Automatisation	100 règles et 50 scènes
Domotique	Dongle Z-Wave ou ZigBee via USB (en option)
Communication	IP (Ethernet), Wi-Fi et 4G
Protocole radio	VESTA 868 MHz, SF1 bidirectionnel
Transmission	CID/SIA, e-mail, SMS, notification push
Envoi d'images	Manitou, SMTP ou HTTP (base64)
Gestion	Application SmartHomeSec, navigateur web et portail portal.vestasecurity.eu
Commande	Application, clavier, télécommande ou lecteur de badges
Autoprotection	Sur le boîtier et le support mural
Alimentation	Bloc d'alimentation fourni
Batterie de secours	Batterie interne ; raccordement pour batterie externe

Contenu de la livraison: La centrale est livrée avec son bloc d'alimentation.