



wally

Externe ontvangers 12/24V

433,92 - 868,30 MHz
Personal Pass / Royal



wally PLUS

- Werking met zenders van de serie Royal of Personal Pass: de eerste afstandsbediening die opgeslagen wordt, bepaalt de werkwijze Royal dan wel Personal Pass
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met 433,92 MHz en 868,30 MHz
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met 1, 2 en 4 kanalen
- Operationele logica van de kanalen monostabiel, bistabiel, timer
- Mogelijkheid tot het opslaan van max. 1008 verschillende codes
- Sequentiële opslag van de zenders
- Signalering van geheugen vol
- Beheer van het zelfleren via radio
- Beheer van een vervangende zender
- Rolling Code functie (kan uitgesloten worden)
- Basisprogrammering via knop, of geavanceerde programmering via programmeereenheid PROG2 en software WINPPCL
- Uitneembaar klemmenbord

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	WALLY1-U-433	WALLY2-U-433	WALLY4-U-433	WALLY1-U-868	WALLY2-U-868	WALLY4-U-868
CODE	11G050	11G051	11G052	11G053	11G054	11G055
Frequentie (MHz)	433,92	433,92	433,92	868,30	868,30	868,30
Kanalen	1	2	4	1	2	4
Voeding	12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc					
Stand-by verbruik (mA)	16 @ 24 Vdc					
Vermogen relais contact (A)	1 @ 30 Vdc					
Gevoeligheid	≥ -103 dBm					
S/N	> 17dB @ 100dBm m=100%					
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60°C					
Beschermingsgraad (IP)	55					
Afmetingen (mm)	132 x 26 x 74					